Station 's-Hertogenbosch	Blokpost Bossche Gasfabriek van 's-Hertogenbosch naar Vught Aansluiting.	Mede-werking met:
1	Wekker "Ht" begint te luiden, klepje valt af	T
2	Bgf drukt de knop "Ht en Wp 42" met draaien inductorkruk	T
	wekker "Ht" houdt op te luiden, klepje optrekken	
	wp 42 ontvangt kloksein	Wp 42
3	Bgf wekt Vga	Vga
4	vrij(wit) wordt venster 2	Vga
5	Bgf legt handel om in veld 5 en 6	
6	Bgf legt krukje om in veld 5	
7	Bgf legt krukje om in veld 2	
	branden gaat het lampje "kr.1 vrij"	
8	Bgf legt krukje om in veld 1	
	lampje "kr.1 vrij" dooft	
9	Bgf legt krukje om in veld 1^{o}	
	wit worden de venstertjes "Sein 26" en "Sein 26 halt"	
10	Bgf wekt Vga	Vga
11	eerste as op isolerende las nabij sein 26 maakt rood de venstertjes "sein 26" en "sein 26 halt"	
12	laatste as over isolerende las nabij sein 26 doet branden het lampje, "kr.1 vrij"	
13	Bgf legt krukje normaal in veld 1^{o} en 1	
	lampje "kr.1 vrij" dooft	
14	Bgf legt krukje normaal in veld 2 en 5	
15	Bgf legt handel normaal in veld 5 en 6	
16	Bgf bedient venster2(wordt rood)	Vga

Station 's-Hertogenbosch	Blokpost Bossche Gasfabriek	Medewerking met:
	Van Vught Aanzuiting naar 's-Hertogenbosch	
1	Bgf ontvangt wachtersein van Vga	Vga
2	Bgf bedient de vensters 5 en 6(worden wit)	Vga
3	Bgf ontvangt wachtersein van Vga	Vga
4	het seinarmpje van het venster "Blok n. Ht" moet 45° omhoog wijzen	
5	wit moet zijn het venstertje "Rang.v.Ht over sp. v. Vga"	
6	Bgf legt handel om in veld 5,6	
7	Bgf legt krukje om in veld 5	
8	Bgf legt krukje om in veld 7	
	branden gaat het lampje "kr.8 vrij"	
9	Bgf legt krukje om in veld 8	
	lampje "kr.8 vrij" dooft	
10	Bgf legt krukje om in veld 8°	
	wit worden de venstertjes "Sein 24" en "Sein 24 halt"	
11	vrij(rood) wordt venster 5	Vga
12	eerste as op isolerende las bij sein 24 maakt rood de venstertjes "Sein 24" en "Sein 24 halt"	trein
13	eerste as op tweede isolerende las voorbij sein 24 brengt seinarmpje van het venster „Blok n. Ht" in de horizontale stand	trein
14	laatste as over tweede isolerende las voorbij sein 24 doet branden het lampje "kr.8 vrij"	trein
15	Bgf legt krukje normaal in veld 8° en 8	
	lampje "kr.8 vrij" dooft	
16	Bgf legt krukje normaal in veld 7 en 5	
17	Bgf legt handel normaal in veld 5, 6	
18	Bgf drukt de knop "Zelfontbl.v.Vga" met draaien inductorkruk	
	vrij(rood) wordt venster 6	
19	laatste as over isolerende las voor wissel 231B doet het seinarmpje van het venster „Blok n. Ht" 45° naar boven wijzen.	