Station Beesd	Van Geldermalsen op de sporen I en II			Post T	Medewerking met:
1	zodra de trein van Geldermalsen de isolerende las bij km 46.750				trein
	berijdt, luidt de schel met langzame slag en brandt het lampje				
	"Trein komt v. Gdm"				
2	T wekt I				I (1)
	bij aankomst op spoor		I	II	
3	vrij (wit) wordt venster		7	6	I (4)
4	niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld		6,8,9,11,14	2,7,8,9,11,13	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld		13	11	
6	T trekt trekker uit in veld (zie ook blad 1B)		2	-	
7	T legt handel om in veld		11	13	
8	T sluit de overwegbomen van de overweg km 50.705				
	branden gaat het lampje "ovb gesloten"				
9	T drukt de knop "v. of n. Gdm"				
10	T trekt trekker uit in veld		7	6	
	branden gaat het lampje		"A1"	"A2"	
11	T legt om het handel		$A1/A^V$	$A2/A^V/C_2^V$	
	wit wordt het venstertje "Sein A1/A2"				
	op de bedieningskolom van de overweg gaat branden het lampje				
	"vergrendelen"				
12	eerste as op isolerende las achter het inrijbordes				trein
	rood wordt het venstertje "sein A1/A2", doven gaan				
	de lampjes		"A1"	"A2"	
	en "ovb gesloten"				
13	laatste as over isolerende las achter inrijbordes, zwijgen gaat de schel				trein
	en doven gaat het lampje "trein komt v. Gdm"				
14	laatste as over de isolerende las achter de overweg,				trein
	doven gaat het lampje "vergrendelen" op de bedieningskolom				
15	T opent de bomen van de overweg km 50.705				
16	eerste as op geïsoleerd wissel 1, schel gaat luiden				trein
17	laatste as over geïsoleerd wissel 1, schel houdt op met luiden				trein
	en trekkersper van trekker 7 of 6 wordt vrij				
18	achter de trein legt T normaal het handel		$A1/A^V$	$A2/A^V/C_2^V$	
19	T duwt trekker in in veld		7	6	
20	T legt normaal handel in veld		11	13	
21	T duwt trekker in in veld		2	-	
22	T bedient venster (wordt rood)		7	6	I (5)
4A	10e wbl				+

	Station Beesd Naar Geldermalsen van de sporen I en II			Post T	Medewerking met:
1	T overtuigt zich ervan dat het groene toestemmingslampje				
	"Rijrichting n. Gdm" brandt				
2	bij vertrek van spoor		I	II	
	niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld		6,7,9,13,14	2,6,7,8	
	niet omgelegd mag zijn handel in veld		13	11	
3	T trekt trekker uit in veld (zie ook bl. 1B)		2	-	
4	T legt handel om in veld		11	13	
5	T sluit de overwegbomen van de overweg km 50.705				
6	branden gaat het lampje "ovb gesloten"				
7	T drukt de knop "v. of n. Gdm"				
8	T trekt trekker uit in veld		8	9	
	branden gaat het lampje		"B1"	"B2"	
9	T legt om het handel		B1	$B2/B_2^v$	
	wit wordt het venstertje "Sein B1/B2"				
	op de bedieningskolom van de overweg gaat branden het lampje				
	"vergrendelen"				
10	eerste as op geïsoleerd wissel 1				trein
	schel gaat luiden, rood wordt het venstertje "Sein B1/B2"				
	dooft het lampje		"B1"	"B2"	
11	laatste as over geïsoleerd wissel 1				trein
	schel houdt op met luiden				
	trekkersper van trekker 8 of 9 wordt vrij				
12	eerste as op isolerende las voor overweg				trein
	dooft het lampje "ovb gesloten"				
13	laatste as over isolerende las achter overweg				trein
	dooft het lampje "vergrendelen"				
14	T opent de bomen van de overweg km 50.705				
15	T legt normaal het handel		B1	$B2/B_2^v$	
16	T duwt trekker in in veld		8	9	
17	T legt normaal handel in veld		11	13	
18	T duwt trekker in in veld		2	-	

	Station Beesd		Post T	
	Van Leerdam op de sporen I en II			
1	T ontvangt wekkersein van Ldm			Ldm
2	T bedient venster 11 (wordt rood)			Ldm
3	T wekt I			I (1)
	Bij aankomst op spoor	I	II	
4	Niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld	7,8,11,12, 13	6,8,11,12, 14	
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	—	-	
6	T trekt trekker uit in veld	14	13	
7	T bedient venster 13 (wordt wit)			I (2)
8	Vrij (rood) wordt venster 14			Ldm
9	Vrij (rood) wordt venster 13 en vrij (wit) wordt venster 14[b]			I (12)
10	T duwt trekker in in veld	14	13	
11	T bedient de vensters 14 (wordt wit) en 14[b] (wordt rood)			Ldm
	Vrij (wit) wordt venster 11			
	Naar Leerdam van de sporen I en II			
1	T wekt Ldm			Ldm
2	Vrij (wit) wordt venster 10			Ldm
3	T wekt I			I (1)
	Bij vertrek van spoor	I	II	
4	Niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld	6,7,12,13, 14	11,13,14	
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	—	-	
6	T trekt trekker uit in veld	11	12	
7	T bedient venster 12 (wordt wit)			I (2)
8	T ontvangt wekkersein van I			I (8)
9	T wekt Ldm			Ldm
10	Vrij worden de vensters 12 (rood) en 10[b] (wit)			I(12)
11	T duwt trekker in in veld	11	12	
12	T bedient de vensters 10, 10[b] en 11 (worden rood)			Ldm
13	Vrij (wit) wordt venster 11			Ldm

5	27-9-60	A	7e wbl							

Station Beesd		Post I		Medewerking met:
	van Leerdam op de sporen I en II			
1	I ontvangt wekkersein van T			T (3)
	bij aankomst op spoor	I	II	
2	vrij (wit) wordt venster	14	13	T (7)
3	niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld	10,11,12,13	9,11,12,14	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	4	9,6	
5	I duwt trekker in in veld	2	2	
	rode knipperlichten ovw gaan branden			
6	I legt handel om in veld	1,3,9,6	1,3,4	
7	I trekt trekker uit in veld	14	13	
8	I legt om het handel	D_1/D^V	$D_2/D^V/(B_2^V)$	
9	eerste as op isolerende las voor wissel 16			Trein
	vrij (wit) wordt venster 13[b]			
10	achter de trein legt I normaal het handel	D_1/D^V	$D_2/D^V/(B_2^V)$	
11	I duwt trekker in in veld	14	13	
12	I legt handel normaal in veld	1,3,6,9	1,3,4	
13	I trekt trekker uit in veld	2	2	
	rode knipperlichten ovw doven			
14	I bedient de vensters (worden rood)	14 en 13[b]	13 en 13[b]	T (9)
	naar Leerdam van de sporen I en II			
1	I ontvangt wekkersein van T			T (3)
	bij vertrek van spoor	I	II	
2	vrij (wit) wordt venster	12	11	T (7)
3	niet uitgetrokken mag zijn trekker in veld	9,10,11,13,14	12,13,14	
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	9	
5	I duwt trekker in in veld	2	2	
	rode knipperlichten ovw gaan branden			
6	I legt handel om in veld	1,3,9	1,3	
7	I trekt trekker uit in veld	12	11	
8	I legt om het handel	C_1	$C_2/(C_2^V)$	
9	I wekt T			T (8)
10	achter de trein legt I normaal het handel	C_1	$C_2/(C_2^V)$	
11	I duwt trekker in in veld	12	11	
12	I legt handel normaal in veld	1,3,9	1,3	
13	I trekt trekker uit in veld	2	2	
	rode knipperlichten ovw doven			
14	I bedient venster (wordt rood)	12	11	T (10)

6A	5e wbl	8e wbl (2° uitg)			+