Algemene gegevens.

Verkortingen:

II : de wachter in post II ;
I : de wachter in post I;
Ohv : de wachter in blp Ophoven;
Sbk : de treindienstleider te Spaubeek.

Omschrijving van de seinen:

A_1 Inrijsein, zijde Sittard, op spoor I.
A^V Voorsein van A_1.
B_2 Uitrijsein van spoor II naar Sittard, tevens bloksein.
B_2^V Voorsein van B_2.
C_1 Uitrijsein van spoor I naar Spaubeek, tevens bloksein.
C_1^V Voorsein van C_1.
D_2 Inrijsein, zijde Spaubeek, op spoor II.
D^V Voorsein van D_2.

Geleen Oost — Post II

Van Sittard naar Spaubeek

		Medewerking met:
1	II ontvangt wekkersein van Ohv	Ohv
2	II bedient de vensters 1 en 2 (worden wit) en 1^b (wordt rood)	Ohv
3	II ontvangt wekkersein van Ohv	Ohv
4	II sluit de overwegbomen	
5	II drukt de drukknop "Ovb"	
	branden gaat het groene lampje "Ovb"	
6	Onder gedrukt houden van de drukknop legt II krukje om in veld 14	
	Na loslaten van de drukknop dooft het groene lampje	
7	II legt krukje om in veld 8	
8	II bedient venster 8 (wordt wit)	I(1)
9	Vrij (wit) wordt venster 3	I(3)
10	II legt krukje om in veld 1	
11	II legt om het handel $A_1/(C_1^V)$ x)	
12	II legt krukje om in veld 2	
13	II legt om het handel A^V	
	Vrij (rood) wordt venster 1 xx)	Ohv
15	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf ter hoogte van post II	trein
	Vrij (wit) wordt venster 1^b	
16	II legt normaal het handel A^V	
17	II legt krukje normaal in veld 2	
18	II legt normaal het handel $A_1/(C_1^V)$	
19	II legt de krukjes normaal in de velden 1 en 14	
20	II opent de overwegbomen	
21	II bedient venster 3 (wordt rood)	I(10)
	Vrij (rood) wordt venster 2 xxx)	
22	Vrij (rood) wordt venster 8	I(12)
23	II legt krukje normaal in veld 8	

x) Zolang het handel $A_1/(C_1^V)$ omgelegd is, luidt in het hoofdgebouw een schel

xx) In het hoofdgebouw wordt hierdoor de melder "Voorbijg. bij Ohv" rood

xxx) In het hoofdgebouw wordt hierdoor de melder "Voorbijg. bij Ohv" wit

Geleen Oost	Van Spaubeek naar Sittard	Post II	Medewerking met:
1	II ontvangt wekkersein van I		I(4)
2	II legt krukje om in veld 6		
3	II bedient venster 6 (wordt wit)		I(5)
4	II wekt Ohv		Ohv
5	Vrij (wit) wordt venster 13		Ohv
6	II sluit de overwegbomen		
7	II drukt de drukknop "Ovb"		
	Brandon gaat het groene lampje "Ovb"		
8	Onder gedrukt houden van de drukknop legt II krukje om in veld 14		
	Na loslaten van de drukknop dooft het groene lampje		
9	II legt krukje om in veld 13		
10	II legt om het handel $B_2/(B_2^V)$		
11	II wekt Ohv		Ohv
12	Vrij (rood) wordt venster 6		I(16)
13	II legt krukje normaal in veld 6		
14	II legt normaal het handel $B_2/(B_2^V)$		
15	II legt de krukjes normaal in de velden 13 en 14		
16	II opent de overwegbomen		
17	II bedient venster 13 (wordt rood)		Ohv

Geleen Oost	Post I	Meldpunt
	Van Sittard naar Spaubeck	
1	Vrij (wit) wordt venster 5	I(8)
2	I legt krukje om in veld 5	
3	I bedient venster 6 (wordt wit)	I(9)
4	I wekt Sbk	Sbk
5	Vrij (wit) wordt venster 2	Sbk
6	I legt krukje om in veld 2	
7	I legt om het handel $C_1/(C_1^V)$	
8	I wekt Sbk	Sbk
9	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein C_1	trein
	Vrij (wit) wordt venster 4	
10	Vrij (rood) wordt venster 6	I(21)
11	I legt krukje normaal in veld 5	
12	I bedient venster 5 (wordt rood)	I(22)
13	I legt normaal het handel $C_1/(C_1^V)$	
14	I legt krukje normaal in veld 2	
15	I bedient de vensters 2 en 4 (worden rood)	Sbk

Geleen Oost | Post 1 | Meemelding aan

Van Spaubeek naar Sittard

1	I ontvangt wekkersein van Sbk	Sbk
2	I bedient de vensters 17 en 18 (worden wit) en 16 (wordt rood)	Sbk
3	I ontvangt wekkersein van Sbk	Sbk
4	I wekt II	II(1)
5	Vrij (wit) wordt venster 15	II(3)
6	I legt krukje om in veld 17	
7	I legt om het handel $D_2/(B_2^{\blacktriangledown})$	
8	I legt krukje om in veld 18	
9	I legt om het handel $D^{\blacktriangledown}$	
10	Vrij (rood) wordt venster 18 x)	Sbk
11	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein D_2	trein
	Vrij (wit) wordt venster 16	
12	I legt normaal het handel $D^{\blacktriangledown}$	
13	I legt krukje normaal in veld 16	
	I legt normaal het handel $D_2/(B_2^{\blacktriangledown})$	
15	I legt krukje normaal in veld 17	
16	I bedient venster 15 (wordt rood)	II(12)
	Vrij (rood) wordt venster 17 xx)	

x) In het hoofdgebouw wordt hierdoor de melder "Voorbijg. bij Sbk" rood

xx)In het hoofdgebouw wordt hierdoor de melder "Voorbijg. bij Sbk" wit.