Naar Emmen van de sporen 1, 2 en $3^a/3^b$

1	T	wekt Emn			
2	Emn	verricht de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij (wit) venster 8 en gaat het lampje "Sein C1-3" branden			
van sp			1	2	$3^a/3^b$
3		in het slot aan het bedieningstoestel moet			
		aanwezig zijn sleutel			H10/St10
4	T	sluit de overwegbomen van overweg km 66.707			
		branden gaat het lampje "Ovb gesloten"			
5	T	drukt de knop "van en naar Emn" en legt tijdens het gedrukt houden van			
		de knop krukje om in veld			
			8	9L	9R
6	T	legt om seinhandel "C1-3"			
		wit wordt het venstertje "Sein C1-3"			
7	T	wekt Emn			
8	Trein	op isolerende las voor wissel	9	12	12
		in de normale stand komt sein "C1-3"			
		bij T door het lampje "Sein C1-3" en wordt het venstertje "Sein C1-3" rood			
9	Trein	over isolerende las voorbij wissel 9			
		bij T wordt vrij (wit) venster 7			
10	T	legt normaal seinhandel "C1-3"			
11	T	legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
12	T	legt krukje normaal in veld	8	9L	9R
13	T	legt krukje normaal (naar links) in veld 7			
14	T	bedient de vensters 7, 8 en 9 (worden rood) *)			
		bij Emn wordt het desbetreffende voorbijgangsvenster vrij			
15	T	opent de overwegbomen van de overweg km 66.707, het lampje "Ovb gesloten" dooft			
16	Emn	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij (wit) venster 9			

*) Indien het venstertje "Sein C1-3" niet rood is geworden, kunnen de vensters 7, 8 en 9 niet bediend worden en moet er op gerekend worden, dat sein C1-3 niet in de stand "stop" is teruggekomen.

BVS/Na

Post T en I

Naar Schoonebeek van de sporen 1, 2 en $3^b/3^a$

		wekt I			
van sp			1	2	$3^b/3^a$
2		in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	-	-	H10/St10
3	I	legt krukje om in veld 8R			
4	I	bedient de vensters 7 (wordt wit) en 8 (wordt rood) bij T wordt vrij (wit) venster 14			
5	T	overtuigt zich ervan dat venster 18 vrij (wit) is			
6	T	legt krukje om in veld 12			
7	T	legt krukje om in veld	20L	20R	21
8	I	sluit de overwegbomen en drukt de knop "ovb gesl" branden gaat het groene lampje "ovb gesl" bij T gaat het lampje "Sein B^s_{1-3}" branden			
9	T	legt krukje om in veld 14			
10	T	legt om seinhandel B^s_{1-3} wit wordt het venstertje "Sein B^s_{1-3}"			
11	Trein	op geïsoleerd wissel 1 in de normale stand komt sein "B^s_{1-3}" bij T dooft het lampje "Sein B^s_{1-3}" en wordt het venstertje "Sein B^s_{1-3}" rood			
12	Trein	over geïsoleerd wissel 1 bij T gaat het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" branden			
13	T	legt normaal seinhandel B^s_{1-3}			
14	T	legt krukje normaal in veld 14			
15	I	opent achter de trein de overwegbomen **) het groene lampje "ovb gesl" dooft			
16	T	legt krukje normaal in veld het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" dooft	20L	20R	21
17	T	legt krukje normaal in veld 12			
18	T	bedient venster 14 (wordt rood) *) bij I wordt vrij (rood) venster 7			
19	Trein	over isolerende las voorbij wissel 17 bij I wordt vrij (wit) venster 8			
20	I	legt normaal krukje in veld 8R			

*) Indien het venstertje "Sein B^s_{1-3}" niet rood geworden is kan venster 14 niet bediend worden en moet er op gerekend worden, dat sein B^s_{1-3} niet in de stand "stop" is teruggekomen.

**) Indien de overwegbomen niet geopend kunnen worden, kan I de vergrendeling opheffen door het drukken van de noodknop op het bedieningstoestel van de overweg.

Naar Coevorden van de sporen 1, 2 en $3^b/3^a$

1	T	wekt Co			
2	Co	verricht de voorgeschreven handelingen bij T wordt vrij (wit) venster 10			
3	T	wekt I			
van	sp		1	2	$3^b/3^a$
4		in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	-	-	H10/St10
5	I	legt krukje om in veld 8L			
6	I	bedient de vensters 7 (wordt wit) en 8 (wordt rood) bij T wordt vrij (wit) venster 13			
7	T	overtuigt zich ervan dat venster 18 vrij (wit) is			
8	T	legt krukje om in veld 12			
9	T	legt krukje om in veld	20L	20R	21
10	I	sluit de overwegbomen en drukt de knop "ovb gesl" branden gaat het groene lampje "ovb gesl" bij T gaat het lampje "Sein B^c_{1-3}" branden			
11	T	legt krukje om in veld 10			
12	T	legt om seinhandel B^c_{1-3} wit wordt het venstertje "Sein B^c_{1-3}"			
13	Trein	op geïsoleerd wissel 1 in de normale stand komt sein B^c_{1-3} bij T dooft het lampje "Sein B^c_{1-3}" en wordt het venstertje "Sein B^c_{1-3}" rood			
14	Trein	over geïsoleerd wissel 1 bij T gaat het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" branden			
15	T	legt normaal seinhandel B^c_{1-3}			
16	T	legt krukje normaal in veld 10			
17	I	opent achter de trein de overwegbomen **) het groene lampje "ovb gesl" dooft			
18	T	legt krukje normaal in veld	20L	20R	21
		het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" dooft			
19	T	legt krukje normaal in veld 12			
20	T	bedient venster 13 (wordt rood) bij I wordt vrij (rood) venster 7			
21	T	bedient de vensters 10 en 11 (worden rood) *) bij Co wordt het desbetreffende voorbijgangsvenster vrij			
22	Trein	over isolerende las voorbij wissel 17 bij I wordt vrij (wit) venster 8			
23	I	legt krukje normaal in veld 8L			
24	Co	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen bij T wordt vrij (wit) venster 11			

*) Indien het venstertje "Sein B^c_{1-3}" niet rood geworden is kunnen de vensters 10 en 11 niet bediend worden en moet er op gerekend worden, dat sein B^c_{1-3} niet in de stand "stop" is teruggekomen.

**) Indien de overwegbomen niet geopend kunnen worden kan I de vergrendeling opheffen door het drukken van de noodknop op het bedieningstoestel van de overweg.

Van Emmen op de sporen 1, 2 en $3^b/3^a$

1	T	ontvangt wekkersein van Emn			
2	T	bedient venster 9 (wordt rood)			
		bij Emn wordt het blokvenster vrij			
op sp			1	2	$3^b/3^a$
3		in het slot aan het bedieningstoestel			
		moet aanwezig zijn sleutel	-	-	H10/St10
4	T	ontvangt wekkersein van Emn			
5	T	overtuigt zich ervan dat venster 18 vrij (wit) is			
6	T	legt krukje om in veld 12			
7	T	sluit de overwegbomen van overweg km 66.707, branden			
		gaat het lampje "Ovb gesloten"			
8	T	drukt de knop "van en naar Emn" en legt tijdens het gedrukt houden			
		van de knop krukje om in veld			
			5L	5R	6
9	T	legt om seinhandel D1-3/D^v, wit wordt het venstertje "sein D^v"			
10	Emn	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen			
		bij T wordt vrij (rood) venster 6			
11	Trein	over geïsoleerd wissel	9	12	11
		bij T wordt vrij (wit) venster 7			
12	T	legt normaal seinhandel D1-3/D^v en het venstertje "sein D^v" wordt rood			
13	T	legt krukje om (naar rechts) in veld 7			
14	T	legt krukje normaal in veld	5L	5R	6
15	T	legt krukje normaal in veld 12			
16	T	legt krukje normaal (naar links) in veld 7			
17	T	bedient de vensters 6 (wordt wit) en 7 (wordt rood)			
		vrij (wit) wordt venster 9			
		bij Emn wordt het enkelspoorvenster vrij			
18	T	opent de overwegbomen van de overweg km 66.707, het lampje			
		"Ovb gesloten" dooft			

Van Schoonebeek op de sporen 1, 2 en $3^a/3^b$

1	T	wekt I			
op sp			1	2	$3^a/3^b$
2		in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	-	-	H10/St10
3	T	overtuigt zich ervan dat venster 18 vrij (wit) is			
4	T	legt krukje om in veld 12			
5	T	legt krukje om in veld	17L	17R	18
6	T	legt krukje om in veld 16			
7	T	bedient venster 16 (wordt wit) bij I wordt vrij (wit) venster 4			
8	I	sluit de overwegbomen en drukt de knop "ovb gesl" branden gaat het groene lampje "ovb gesl"			
9	I	legt krukje om in veld 4			
10	I	legt om seinhandel $A^s_{1-3}/A^{v.s}$			
11	Trein	over isolerende las ter hoogte van post I bij I wordt vrij (wit) venster 5			
12	I	legt normaal seinhandel $A^s_{1-3}/A^{v.s}$			
13	I	legt krukje om (naar rechts) in veld 5			
14	I	legt krukje normaal in veld 4			
15	I	opent de overwegbomen *) het groene lampje "ovb gesl" dooft			
16	I	legt krukje normaal (naar links) in veld 5			
17	I	bedient de vensters 4 en 5 (worden rood) bij T wordt vrij (rood) venster 16			
18	Trein	over geïsoleerd wissel	1	2	2
		bij T gaat het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" branden			
19	T	legt krukje normaal in veld 16			
20	T	legt krukje normaal in veld	17L	17R	18
		het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" dooft			
21	T	legt krukje normaal in veld 12			

*) Indien de overwegbomen niet geopend kunnen worden kan I de vergrendeling opheffen door het drukken van de noodknop op het bedieningstoestel van de overweg.

Van Coevorden op de sporen 1, 2 en $3^a/3^b$

1	T	ontvangt wekkersein van Co			
2	T	bedient venster 11 (wordt rood) bij Co wordt het blokvenster vrij			
3	T	ontvangt wekkersein van Co			
4	T	overtuigt zich ervan dat vrij (wit) is venster 18			
5	T	wekt I			
op	sp		1	2	$3^a/3^b$
6		in het slot aan het bedieningstoestel moet aanwezig zijn sleutel	-	-	H10/St10
7	T	legt krukje om in veld 12			
8	T	legt krukje om in veld	17L	17R	18
9	T	legt krukje om in veld 15			
10	T	bedient venster 15 (wordt wit) bij I wordt vrij (wit) venster 2			
11	I	sluit de overwegbomen en drukt de knop "ovb gesl" branden gaat het groene lampje "ovb gesl"			
12	I	legt krukje om in veld 2			
13	I	legt om seinhandel $A^c_{1-3}/A^{v.c}$			
14	Co	verricht achter de trein de voorgeschreven handelingen bij T wordt vrij (rood) venster 12			
15	Trein	over isolerende las ter hoogte van post I bij I wordt vrij (wit) venster 5			
16	I	legt normaal seinhandel $A^c_{1-3}/A^{v.c}$			
17	I	legt krukje om (naar rechts) in veld 5			
18	I	legt krukje normaal in veld 2			
19	I	opent de overwegbomen *) het groene lampje "ovb gesl" dooft			
20	I	legt krukje normaal (naar links) in veld 5			
21	I	bedient de vensters 2 en 5 (worden rood) bij T wordt vrij (rood) venster 15			
22	Trein	over geïsoleerd wissel	1	2	
		bij T wordt vrij (wit) venster 12^o en gaat het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" branden			
23	T	legt krukje normaal in veld 15			
24	T	legt krukje normaal in veld	17L	17R	18
		het lampje "Wisselstr. v en n Co of Sb" dooft			
25	T	legt krukje normaal in veld 12			
26	T	bedient de vensters 12 (wordt wit) en 12^o (wordt rood) vrij (wit) wordt venster 11 bij Co wordt het enkelspoorvenster vrij			

*) Indien de overwegbomen niet geopend kunnen worden, kan I de vergrendeling opheffen door het drukken van de noodknop op het bedieningstoestel van de overweg.

BVS/Nieuw Amsterdam — Post I

Openen en sluiten van de brug over de Verlengde Hoogeveense Vaart

1	I	wekt T
2	T	overtuigt zich ervan dat krukje 12 in de normale stand ligt
3	T	bedient venster 18 (wordt groen)
		bij I wordt vrij (groen) venster 1
4	I	neemt de sleutel "H.Br" uit het slot van het bedieningstoestel
5	I	brengt de sleutel "Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast in post I en de grendelstelknop in de normale stand (0°-stand)
6	Brwt	draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast in de brugpost 25° om, waardoor het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden (zie ook B-Voorschriften Deel IX)
7	Brwt	draait de grendelstelknop geheel om, waardoor het groene lampje op sleutelvergrendelkast dooft en neemt daarna de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast
8	Brwt	handelt voor het openen en sluiten van de brug als in het betreffende BBB is voorgeschreven
9	Brwt	brengt na het sluiten van de brug de sleutel "B.Br" in het slot van de sleutelvergrendelkast en legt de grendelstelknop in de normale stand
10	I	draait de grendelstelknop van de sleutelvergrendelkast in post I 25° om, waardoor het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden (zie ook B-Voorschriften Deel IX)
11	I	draait de grendelstelknop geheel om, waardoor het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft en neemt daarna de sleutel "Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast
12	I	brengt de sleutel "H.Br" in het slot van het bedieningstoestel
13	I	bedient venster 1 (wordt wit)
		bij T wordt vrij (wit) venster 18

BVS/Nieuw Amsterdam

Openen en sluiten van de brug over het Stieljeskanaal

1 Brwt	legt om handel D op het zuidelijke landhoofd
	in de stand "stop" komt sein D
2 Brwt	neemt de sleutel "H.D" met de daaraan bevestigde sleutel "TC" uit het slot aan het handelstoeltje
3 Brwt	legt om handel C op het noordelijke landhoofd
	in de stand "stop" komt sein C
4 Brwt	brengt sleutel "H.D/TC" in het Kz-slot aan de trekdraadsluiting
	sein C wordt hierdoor vastgezet en vrij komt sleutel "Br"
5 Brwt	brengt sleutel "Br" in het Z-slot behorende bij het brugslot
	seinschieter van het brugslot komt vrij
6 Brwt	brengt de seinschieter in het brugslot
	brugschieter komt vrij
7 Brwt	handelt voor het openen en sluiten van de brug als in het betreffende BBB is voorgeschreven
8 Brwt	trekt de seinschieter uit het brugslot
	brugschieter is vergrendeld
9 Brwt	neemt sleutel "Br" uit het Z-slot behorende bij het brugslot
10 Brwt	brengt sleutel "Br" in het Kz-slot aan de trekdraadsluiting
	sleutel "H.D/TC" komt vrij
11 Brwt	neemt sleutel "H.D/TC" uit het Kz-slot aan de trekdraadaansluiting
	sein C komt hierdoor vrij
12 Brwt	legt normaal handel C op het noordelijk landhoofd
	uit de stand "stop" komt sein C
13 Brwt	brengt sleutel "H.D" met de daaraan bevestigde sleutel "TC" in het Z-slot aan het handelstoeltje op het zuidelijk landhoofd
14 Brwt	legt normaal handel D
	uit de stand "stop" komt sein D

Elektrische bediening van de wissels 9, 11/12

wissel		9	11/12
1 T	drukt drukknop "vrijm. kr"	1	3
	branden gaat het groene lampje	"kr 1 vrij"	"kr 3 vrij"
	de wisselwekker gaat luiden		
2 T	legt tijdens het gedrukt houden van b.g. knop		
	krukje om in veld	1	3
	naar de $\frac{\cdot}{\cdot}$ stand loopt wissel	9	11/12
3	is in de eindstand gekomen wissel	9	11/12
	de wisselwekker houdt op met luiden		
	en het groene lampje dooft	"kr 1 vrij"	"kr 3 vrij"
4 T	drukt drukknop "vrijm. kr"	2	4
	branden gaat het groene lampje	"kr 2 vrij"	"kr 4 vrij"
5 T	legt tijdens het gedrukt houden van b.g.		
	drukknop krukje om in veld	2	4
6	na loslaten drukknop dooft lampje	"kr 2 vrij"	"kr 4 vrij"
	wissel in de normale stand leggen		
7 T	legt krukje normaal in veld	2	4
8 T	drukt drukknop "vrijm. kr"	1	3
	branden gaat het groene lampje	"kr 1 vrij"	"kr 3 vrij"
	de wisselwekker gaat luiden		
9 T	legt tijdens het gedrukt houden van b.g.		
	drukknop krukje normaal in veld	1	3
	naar de + stand loopt wissel	9	11/12
10	is in de + stand gekomen wissel	9	11/12
	de wisselwekker houdt op met luiden		
	en doven gaat het groene lampje	"kr 1 vrij"	"kr 3 vrij"