Gegevens betreffende de brug over het Stieltjeskanaal

1. Seinbediening

a. De brugseinen 950 en 951 zijn hoogeplaatste lichtseinen waarin rood of wit licht getoond kan worden.
Normaal brandt in deze seinen wit licht als:
- de stelknop op de sleutelvergrendelkast in de bruggrendelkast de normale stand inneemt;
- de zekerheid bestaat dat, bij bezetting van de direct achter het sein gelegen aankondigingsweg van aki 3.4 en aki 3.5, deze overweginstallaties de trein zullen aankondigen.

Sein 950 toont rood licht zolang een trein van Schoonebeek zich bevindt tussen km 3.785 en km 3.219.
Sein 951 toont rood licht zolang een trein van Nieuw Amsterdam zich bevindt tussen km 3.219 en km 3.785.
De seinen 950 en 951 kunnen te allen tijde in de stand "stop" worden gebracht door het omleggen van een schakelaar in de bruggrendelkast.

2. Brugbediening

Openen van de brug over het Stielteskanaal is alleen mogelijk als geen trein uit de richting:
- Schoonebeek het spoorgedeelte van km 3.785 tot km 3.459 bezet;
- Nieuw Amsterdam het spoorgedeelte van km 3.219 tot km 3.545 bezet.

Openen van de brug
1. Brwt overtuigt zich ervan dat geen trein de brug nadert.
2. Brwt legt de schakelaar in de bruggrendelkast in de abnormale stand waardoor:
   - de seinen 950 en 951 in de stand "stop" komen.
3. Na 120 seconden draait brwt de grendelstelknop op de sleutelvergrendelkast 25° om waardoor:
   - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast gaat branden.
4. Brwt draait de grendelstelknop geheel om waardoor:
   - het groene lampje op de sleutelvergrendelkast dooft;
   - de sleutel "B.Br" uit het slot van de sleutelvergrendelkast kan worden genomen.
5. Brwt brengt de aan de sleutel "B.Br" bevestigde sleutel "Br" in het Z-slot van het brugslot.
6. Brwt brengt de seinschieter in het brugslot waardoor:
   - het brugslot vrij komt.
7. Voor het openen van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.

Sluiten van de brug
1. Voor het sluiten van de brug handelt brwt zoals in het desbetreffende BBB is voorgeschreven.
2. Brwt trekt de seinschieter uit het brugslot waardoor:
   - de brugschieter wordt vergrendeld.
3. Brwt neemt de sleutel "Br" uit het Z-slot van het brugslot.
4. Brwt brengt de aan de sleutel "Br" bevestigde sleutel "B.Br" in de sleutelvergrendelkast en legt de grendelverstelknop in de normale stand.
5. Brwt legt de schakelaar in de bruggrendelkast in de normale stand waardoor:
   - de seinen 950 en 951 wit licht gaan tonen mits ook aan de overige voorwaarden hiervoor is voldaan (zie punt 1.).