C 5502/Rsd

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Roosendaal

BVS/Rsd

1959

Ingevoerd met abv nr 6788

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
17e					
18e					
19e					
20e					
21e					
22e					

INHOUD:

1 At/m 1D Algemene gegevens, omschrijving van de seinen
2. Emplacementstekening.
3. Toestelaanzichten:
3A Post P 3C Post B 3E Post E
3B Post A 3D Post C
4. Post P: over spoor Ib, IIb of IIIb op spoor Ia, IIa of IIIa
5. Post P: over spoor IVb, Vb of 6b op spoor IVa, Va of 6a
6. Post P: over spoor Ia, IIa of IIIa op spoor Ib, IIb of IIIb
over spoor IVa, Va of 6a op spoor IVb, Vb of 6b
7. Post P: Van Oudenbosch of Etten-Leur op of over de sporen Ib-Vb en 7-12
Naar Oudenbosch of Etten-Leur van de sporen Ib-Vb en 7-24
8. Post P: Naar Essen van de sporen Ia-18
Naar Bergen op Zoom van de sporen IIa-18
9. Post P: Van Essen op de sporen I-12 en 18
Van Bergen op Zoom op de sporen II-12 en 18
10A, 10B Post C: Van Oudenbosch op de sporen Ib-Vb en 7-12
11. Post C: Van Etten-Leur op de sporen Ib-Vb en 7-12
12A, 12B Post C: Naar Oudenbosch van de sporen Ib-Vb, 7-24 en 28-30
13. Post C: Naar Etten-Leur van de sporen Ib-Vb, 7-24 en 28-30
14. Post C: Naar Post aansluiting en terug (spooraansluiting Philips en P.N.E.M.)
15. Post B: Van Oudenbosch of Etten-Leur op de sporen 7-12
16. Post B: Naar Oudenbosch of Etten-Leur van de sporen 7-12 over spoor Ha2
Naar Oudenbosch of Etten-Leur van de sporen 9-24 over spoor Ha1
17. Post B: Van Essen of Bergen op Zoom op de sporen 7-12 en 18
18. Post A: Van Oudenbosch of Etten-Leur op de sporen 7-12
19. Post A: Naar Essen van de sporen Ia-18
20. Post A: Naar Bergen op Zoom van de sporen IIa-18
21. Post A: Van Essen op de sporen I-12 en 18
22. Post A: Van Bergen op Zoom op de sporen II-12 en 18
23. Post aansl. en Bgl: Van Roosendaal naar post Aansl. en terug (spooraansluiting Philips en P.N.E.M.)
24.
Post E: Van of naar Essen of Bergen op Zoom

Algemene gegevens.

Verkortingen:

P - de treindienstleider in post P
A - de wachter in post A
B - de wachter in post B
C - de wachter in post C
E - de wachter in post E
Sp - de wachter in blokpost Seppe richting Etten-Leur

Bgl - de begeleider van treinen naar of van de aansluiting "Philips/P.N.E.M.

Remproefseinen:

Aan de perronkap van het eerste perron zijn ter hoogte van de visitatiezaal remproefseinen aangebracht voor treinen welke van spoor I^a vertrekken.

De bediening van de lampen geschiedt met drukknoppen, welke aan paaltjes tussen de sporen I^a en II^a en aan een kappoot op het eerste perron zijn aangebracht.

Voor rangeerbeweging van de sporen I-6 naar de sporen A-E moet A na het omleggen van het krukje de knop "Rangeren" van het desbetreffende sein drukken.

Eerst hierna kan P sein 27PA-32PA bedienen.

Omschrijving van de seinen.

1	CP	van spoor I^b
2	CP	van spoor II^b
3	CP	van spoor III^b
4	CP	van spoor IV^b
5	CP	van spoor V^b
6	CP	van spoor 6^b
6	C	van de sporen 28-30
7	C	van spoor 1^c
8	C	op spoor 1^c
9	C	van spoor 2^c
10	C	op spoor 2^c
11	C	van de sporen 3^c en B^c
12	C	op de sporen 3^c, A^c en B^c
13	C	van spoor 4^c
14	C	op spoor 4^c
15	C	van spoor 5^c
17	C	van spoor 6^c
20	C	Rangeerpaallantaren van wissel 129 over wissel 158
21	C	van wissel 12 C naar de sporen 5^c en H_2^b

Station Roosendaal

23 C	van spoor J naar spoor 5^{c} (linksstaand)
24 C	van wissel 10C:
	24 C naar spoor 6^{c} en
	21 BC over spoor H_1^{b} naar één van de sporen 7 t/m 24
31 C	Richtingssein naar Etten-Leur, tevens bloksein
32 C	Richtingssein naar Oudenbosch, tevens bloksein
33 C	Rangeerstoplantaren van wissel 21C naar wissel 16cz.
34 C	Inrijsein, zijde Etten-Leur, op de sporen I^{b}-V^{b} en 7 - 12
35 C	Voorsein van 34 C
36 C	Inrijbordes, zijde Oudenbosch, met de seinarmen
	$36C_{1-3}$ op de sporen I^{b}-3^{b}
	$36C_{4}$ op spoor IV^{b}/IV^{a}
	$36C_{7-12}$ op de sporen 7 - 12
38 C	Rangeerstoplantaren van spoor B^{v}
39 C	Rangeerstoplantaren van de sporen 70-74
40 C	Rangeerstoplantaren van spoor T
41 C	Rangeerstoplantaren van spoor S
42 C	Rangeerstoplantaren van spoor R
1 B	van spoor 7 (linksstaand)
2 B	van spoor 8 (linksstaand)
3 B	van spoor 9 (linksstaand)
4 B	van spoor 10 (linksstaand)
5 B	van spoor 11 (linksstaand)
6 B	van spoor 12 (linksstaand)
7 B	van spoor 13 (linksstaand)
8 B	van spoor 14 (linksstaand)
9 B	van spoor 15 (linksstaand)
10 B	van spoor 16 (linksstaand)
11 B	van spoor 17 (linksstaand)
12 B	van spoor 18 (linksstaand)
13 B	van de sporen 19 - 24
14 B	van wissel 7^{b} over spoor H_2^{a}
15 B	van wissel 14^{b} naar spoor G_1 en H_1^{a}
17 B	over wissel 11^{bz}
18 B	Rangeerstoplantaren van spoor G_1
19 B	Rangeerstoplantaren van spoor G_3
20 B	van spoor H_2^{b}
22 B	van spoor 9^{a} (linksstaand)
23 B	Rangeerstoplantaren van spoor G_2

Station Roosendaal

25	BC	naar spoor H_1^b
26	BC	naar spoor H_2^b
1	PA	op of over spoor I^a
2	PA	op of over spoor II^a
3	PA	op of over spoor III^a
4	PA	op of over spoor IV^a
5	PA	op of over spoor V^a
6	PA	op of over spoor 6^a
7	P	op of over spoor I^b
8	P	op of over spoor II^b
9	P	op of over spoor III^b
10	P	op of over spoor IV^b
11	P	op of over spoor V^b
12	P	op of over spoor 6^b
27	PA	van spoor I^a
28	PA	van spoor II^a
29	PA	van spoor III^a
30	PA	van spoor IV^a
31	PA	van spoor V^a
32	PA	van spoor 6^a
2	A	Inrijsein, zijde Bergen op Zoom, op de sporen II-12 en 18.
4	A	Inrijsein, zijde Essen, op de sporen I-12 en 18.
5	A	Richtingssein naar Bergen op Zoom, tevens bloksein.
6	A	Richtingssein naar Essen, tevens bloksein.
16	A	Uitrijsein van de sporen 7-12.
19	A	Uitrijseir van de sporen 13-18.
1	BK	Heuvelsein van spoor G_1.
1	BK^r	Herhalingsheuvelseinpaal van 1 BK.
Q_A		Rangeerstoplantaren van spoor A.
Q_B		Rangeerstoplantaren van spoor B.
Q_C		Rangeerstoplantaren van spoor C.
Q_D		Rangeerstoplantaren van spoor D.
Q_E		Rangeerstoplantaren van spoor E.
Q_{7-12}		Rangeerpaallantaren van de sporen 7-12.
Q_{13-19}		Rangeerpaallantaren van de sporen 13-19.
U_{25}		Rangeerpaallantaren van spoor 25.
U_V^V		Rangeerstoplantaren van spoor 25.
U_E^V		Rangeersyoplantaren van spoor E^V.

Station Roosendaal

U_{E^d} Rangeerpaallantaren van spoor E^d.

Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor van Oudenbosch.
Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor naar Oudenbosch.
Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor van Etten=Leur.
Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor naar Etten=Leur.
Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor naar Bergen op Zoom.
Een bord sein 302 SR voor het hoofdspoor van Bergen op Zoom en van Essen.
De met rood-witte paal uitgevoerde seinen 1B-15B, 20B, 22B, 26BC, 1CP-5CP, 6C, 7C-15C, 21C, 1PA-6PA en 7P-11P en 27PA-32PA worden ook voor rangeerbewegingen bediend.
De met rood-witte paal uitgevoerde seinen 17B, 21BC, 6CP, 17C, 23C-25C en 12P worden uitsluitend voor rangeerbewegingen bediend.

Nabij de seinen 34C, 36C, 2A en 4A kan waarschuwingslicht worden getoond.

Doorgereden mag worden:

van Oudenbosch of Etten=Leur over de sporen $5^c/V^b/V^a$ naar Bergen op Zoom en van Bergen op Zoom over de sporen $II^a/II^b/2^c$ naar Oudenbosch of Etten=Leur.

Bij aankomst van	op spoor	Behoeft het vrij en onbelemmerd zijn van het aankomstspoor slechts te worden nagegaan tot het vrije ruimtemerk van
Oudenbosch)	7-12 ⁎)	het eerste wissel achter de stopseinlantaren
Etten=Leur)	III^b/III^a	wissel 8^a
Essen Bergen op Zoom)	7-12 en 18	het vrije ruimtemerk van het eerste wissel achter het stop-tonende sein.

⁎) Bij aankomst op sp 7-12 van Oudenbosch resp. Etten=Leur mag C inrijseîn 36C resp. 34C niet bedienen voordat sein 20B uit de stand "stop" is gebracht.

Storingsbepaling Ahob 2A

Indien sein 31C niet uit de stand "stop" kan worden gebracht wordt de aankondigingslengte voor ahob 2A (km 2.040) verkort tot 435 m.
Op de lastgeving STS voor het doen voorbijrijden van dit stoptonende sein moet dan een snelheidsbeperking van 50 km/h tot de overweg worden voorgeschreven.

Station Roosendaal — Post P — Medewerking met:

Over spoor I^b, II^b of III^b op spoor I^a, II^a of III^a

	over spoor:	I^b	I^b	II^b	II^b	II^b	III^b	III^b	III^b
	op spoor:	I^a	II^a	I^a	II^a	III^a	I^a	II^a	III^a
1	Niet omgelegd mogen zijn de stelknoppen in veld	1,2, 3,19, 20,22, 29R, 31R, 32L	1,2, 3,4, 19,24, 29,31, 32R	1,2, 3,4, 5L,18, 24,26, 29,30, 31L, 32	2,3, 4,5L, 18,20, 22,24, 26,29, 30, 31R, 32L	2,4, 5,18, 20,28, 29,31	1,2, 3,4, 5,17, 28, 29L, 30,31, 32	2,3, 4,5, 17,20, 22,28, 29R, 30,31, 32L	2R,4R 5,17, 24,26, 29,30L
2	P legt om de wisselstelknoppen in veld	-	22	20	-	26	20,24	24	-
3	P legt seinstelknop tot 45° om in veld (schel luidt)	32R	32L	31R	31L	30L	29R	29L	28L
4	Koppelstroomvensterтje wordt wit in veld	32		31		30	29		28
5	P legt seinstelknop tot 90° om in veld (schel zwijgt)	32R	32L	31R	31L	30L	29R	29L	28L
6	Door handeling 5 komt veilig sein	7P		8P		8P	9P		9P
7	Onveiligmeldingsvenster dooft boven stelknop in veld	32		30		30	28		28
8	Achter de trein legt P seinstelknop tot 45° terug in veld (schel luidt)	32R	32L	31R	31L	30L	29R	29L	28
9	Op onveilig valt sein en onveiligmeldingsvenster brandt (groen) boven stelknop in veld	7P 32		8P 30		8P 30	9P 28		9P 28
10	P legt seinstelknop normaal in veld (schel zwijgt)	32R	32L	31R	31L	30L	29R	29L	28
11	Koppelstroomvenster wordt rood in veld	32		31		30	29		28
12	P legt normaal de stelknoppen in veld	-	22	20	-	26	20,24	24	-

5 | 24-9-'59 | A

Station Roosendaal — Post P

Over spoor IV^{b}, V^{b} of 6^{b} op spoor IV^{a}, V^{a} of 6^{a}

Medewerking met:

	Over spoor	IV^{b}	IV^{b}	IV^{b}	V^{b}	V^{b}	V^{b}	6^{b}	6^{b}	6^{b}	6^{b}
	op spoor	IV^{a}	V^{a}	6^{a}	IVa	Va	6^{a}	IV^{a}	V^{a}	6^{a} over w.5	6^{a}
1	Niet omgelegd mogen zijn de stelknoppen in veld:	34R,36, 37,45, 48,54, 59,60, 61,63L	33R,34, 35,36, 37L,38, 43,48, 57,59, 60 t/m 63,64R	33 t/m 38, 41, 48,59 t/m 64	33R, 34 t/m 38,43, 47,57, 59 t/m 63,64R	33R,34 t/m 37, 43,45, 47,57, 60 t/m 63,64R	33,34, 35R,36, 37,41, 43,45, 47,54, 60 t/m 64	33, 34L,35 t/m 38 41,46,59 t/m 64	33,34R 35 t/m 37,41, 45,46, 54,57, 60 t/m 64	33L,34 t/m 37, 41,45, 46,54, 60 t/m 64.	33R,34, 35L,37L, 41,43, 46,57, 60R,62R, 63,64
2	P legt om de wisselstelknop in veld	-	54	54,57	45	-	57	43,45	43	43,57	-
3	P legt seinstelknop 45^{o} om in veld(schel luidt)	38L	37R	37L	36L	35R	35L	34R	34L	33R	33L
4	Koppelstroomvenstertje wordt wit in veld	38	37	37	36	35	35	34	34	33	33
5	P legt seinstelknop tot 90^{o} om in veld(schel zwijgt)	38L	37R	37L	36L	35R	35L	34R	34L	33R	33L
6	Door handeling 5 komt veilig sein	10P	10P	10P	11P	11P	11P	12P	12P	12P	12P
7	Onveiligmeldingsvenstertje dooft boven stelknop in veld	37	37	37	35	35	35	33	33	33	33
8	Achter de trein legt P seinstelknop tot 45 ^{o} terug in veld (schel luidt)	38L	37R	37L	36L	35R	35L	34R	34L	33R	33L

	stertje wordt wit in veld	38	37	37	36	35	35	34	34	33	33
5	P legt seinstelknop tot 90° om in veld(schel zwijgt)	38L	37R	37L	36L	35R	35L	34R	34L	33R	33L
6	Door handeling 5 komt veilig sein	10P	10P	10P	11P	11P	11P	12P	12P	12P	12P
7	Onveiligmeldingsvenstertje dooft boven stelknop in veld	37	37	37	35	35	35	33	33	33	33
8	Achter de trein legt P seinstelknop tot 45 ° terug in veld (schel luidt)	38L	37R	37L	36L	35R	35L	34R	34L	33R	33L
9	Op onveilig valt sein en onveiligmeldingsvenstertje brandt(groen) boven veld	10P 37	10P 37	10P 37	11P 35	11P 35	11P 35	12P 33	12P 33	12P 33	12P 33
10	P legt seinstelknop normaal in veld(schel zwijgt)	38L	37R	37L	36L	35R	35L	34R	34L	33R	33L
11	Koppelstroomvenster wordt rood in veld	38	37	37	36	35	35	34	34	33	33
12	P legt normaal de wisselstelknoppen in veld	-	54	54,57	45	-	57	43,45	43	43,57	—

Station Roosendaal

Over spoor I^a, II^a of III^a op spoor I^b, II^b of III^b
Over spoor IV^a, V^a of 6^a op spoor IV^b, V^b of 6^b

	over spoor	I^a	I^a	I^a	II^a	II^a	II^a	III^a	III^a	$1\,V^a$
	op spoor	I^b	II^b	III^b		II^b	III^b	II^b	III^b	$I\,V^b$
1	niet omgelegd mag zijn knop in veld	2,3,14, 20,22, 29R,31R 32	1,2R,3, 4,5L,14 24,26, 29 t/m 32	1,2L,3, 4,5,14, 28 t/m 32	1,4,4, 15, 24,29, 31,32	2,3,4R, 5L,15, 20, 22,24, 26,29, 30,31, 32L	2,3,4L, 5,15, 20,22, 28,29, 30,31, 32L	2,4,5R, 16, 20,28, 29,30, 31	2R,4R, 5L, 16,24, 26,28, 29,30	3 4R, 3 7, 4 5, 5 4, 6 1,
2	P legt om knop in veld	-	20	20,24	22	-	24	26	-	-
3	P legt knop 45° om in veld	1L	2L	2R	3L	4L	4R	5L	5R	59L
	koppelstroomvenster wordt wit in veld	1	2	2	3	4	4	5	5	59
4	P legt knop 90° om in veld	1L	2L	2R	3L	4L 1)	4R	5L	5R	59
	uit de stand stop komt sein	1PA	1PA	1PA	2PA	2PA	2PA	3PA	3PA	4P
	onveiligmeldingslampje dooft boven knop in veld	1	1	1	3	3	3	5	5	59
5	Achter de trein legt P normaal knop in veld	1L	2L	2R	3L	4L	4R	5L	5R	59
	in de normale stand komt sein	1PA	1PA	1PA	2PA	2PA	2PA	3PA	3PA	4P
	onveiligmeldingslampje brandt in veld	1	1	1	3	3	3	5	5	59
6	P legt knop normaal in veld	1L	2L	2R	3L	4L	4R	5L	5R	59
	koppelstroomvenster wordt rood in veld	1	2	2	3	4	4	5	5	59
7	P legt normaal knop in veld	-	20	20,24	22	-	24	26	-	-

1 Lampje op sp II^a/II^b v. Bgn" brandt(groen), zodra A krukjes 64L en 70 en P stelknop 4L heeft omgelegd.

Post P

										medewerking met:
I V^a	IV^a	IV^a	V^a	V^a	V^a	6^a	6^a	6^a	6^a	
I V^b	V^b	6^b	IV^b	V^b	6^b	IV^b	V^b	6^b	6^b over w.4.	
34R,36, 37, 38, 45, 49, 54, 60, 61, 63L	33R,34 t/m 38, 43,49, 57,59, 60R,61 62,63, 64R	33 t/m 38,41, 49,59, 60L,61 t/m 64	33R,34 t/m 38, 43,50, 57,59, 60,61, 62R,63 64R	33R,34 t/m 37, 43,45, 50,54, 57,60, 61,62R 63,64R	33 t/m 37,41, 45,50, 54,57, 60,61, 62L,63 64	33 t/m 38,41, 51,52, 59 t/m 62,63R 64	33 t/m 37,41, 43,45, 51,52, 54,60, 61,62, 63L,64	33,34, 35L,37L 41,43, 51,52, 57,60R 62R,63 64R	33 t/m 37,41, 45,51, 52,54, 60 t/m 63,64L	
-	45	43,45	54	-	43	54,57	57	-	43,57	
59L	60L	60R	61L	62L	62R	63L	63R	64L	64R	
59	60	60	61	62	62	63	63	64	64	
59L	60L	60R	61L	62L	62R	63L	63R	64L	64R	
4PA	4PA	4PA	5PA	5PA	5PA	6PA	6PA	6PA	6PA	
59	59	59	61	61	61	63	63	63	63	
59L	60L	60R	61L	62L	62R	63L	63R	64L	64R	
4PA	4PA	4PA	5PA	5PA	5PA	6PA	6PA	6PA	6PA	
59	59	59	61	61	61	63	63	63	63	
59L	60L	60R	61L	62L	62R	63L	63R	64L	64R	
59	60	60	61	62	62	63	63	64	64	
-	45	43,45	54	-	43	54,57	57	-	43,57	

Station Roosendaal

Van Oudenbosch of Etten=Leur op of over de sporen I^b - V^b en de

1-	P ontvangt wekkersein van C				
	Bij aankomst op spoor		$1^c/I^b$	$2^c/II^b$	3^c
2	vrij (wit) wordt venster		18	17	
3a	P legt knop om waardoor uit de stand stop wordt gebracht sein (zie bladen 4 en 5)		7P	8P	
3b	P legt knop om in veld (slechts mogelijk indien lampje boven deze knop brandt)				
4	P bedient venster (wordt wit):	van Oudenbosch	12	12	
		van Etten=Leur	14	14	
5	lampje dooft boven knop				
6	vrij rood wordt venster	van Oudenbosch	12	12	
		van Etten=Leur	14	14	
7	branden gaat het lampje boven knop				
8a	P legt knop normaal waardoor in de normale stand komt sein (zie bladen 4 en 5)		7P	8P	
8b	P legt knop normaal in veld				
9	P bedient venster (wordt rood)		18	17	

1) Voor een doorrijdende trein dit venster eerst bedienen als het lampje "van sp. V^b/V^a

Naar Oudenbosch of Etten=Leur van de sporen I^b - V^b en 7 - 24

	Bij vertrek van spoor		
1	P ontvangt wekkersein van		
	P licht C telefonisch omtrent de treinbeweging in		
2	P bedient treinrichtingsvenster (wordt wit)	naar Oudenbosch	
		naar Etten=Leur	
3	niet omgelegd mag zijn knop in veld		
4	P legt knop 45° om in veld		
5	koppelstroomvenster wordt wit in veld		
6	P legt knop 90° om in veld		
	uit de normale stand wordt gebracht sein		
	betreffende witte onveiligmeldingslampje dooft		
7	Achter de trein wordt koppelstroomvenster rood in veld		
	In de normale stand valt terug sein		
	Het betreffende witte onveiligmeldingslampje gaat branden		
8	P legt knop 45° terug in veld		
9	P legt knop normaal in veld		
10	vrij (rood) wordt venster	naar Oudenbosch	
		naar Etten=Leur	

2) het lampje "v. sp. II^b n. Odb" brandt zodra C de seinen 32C en 9C voor vertrek van spoor 2^c uit de normale stand heeft gebracht en P knop 18 heeft omgelegd.

sporen 7-12

				Post P		Medewerking met
						C (2)
/III^b	B^c/IV^b (ov. w. 7oz)	4^c/IV^b (ov.w. 12 c)	5^c/V^b	7	8-12	
16	25	26	27	28	28	C (9)
9P	10P	10P	11P			
				39L "Toest. op sp7"		
11	–	29	29[1])	29	29	C (10)
13	30	31	31[1])	31	31	
				39		B (7)
11	–	29	29	29	29	C (20)v.Odb (26)v.Etn
13	30	31	31	31	31	
				39		A (19)
9P	10P	10P	11P			
				39L		
16	25	26	27	28	28	C (21)v.Odb (27)v.Etn

n. Bgn" brandt.

I^b	II^b	III^b	IV^b	V^b	7-24	
					C	C (2)
					–	
					19	C (3)
					20	
32	30,31	28,29	37,38	35,36		
19L	18L	17L	48L	47L		
19	18	17	48	47		C (18)
19L	18L2)	17L	48L	47L		
1CP	2CP	3CP	4CP	5CP		
19	18	17	48	47		C. (22)Odb (21)Etn
1CP	2CP	3CP	4CP	5CP		
19L	18L	17L	48L	47L		
19L	18L	17L	48L	47L		
					19	C (28)
					20	

Station Roosendaal — Post P

Naar Essen van de sporen I^a-18
Naar Bergen op Zoom van de sporen II^a-18

	Bij vertrek naar	Essen			Bergen op Zoom			
1	P wekt A							A(1)
2	P bedient venster(wordt wit)	5			10			A(2)
	Bij vertrek van spoor	I^a	II^a	III^a	IV^a	V^a	6^a	
3	Niet omgelegd mogen zijn de knoppen in veld	1,2	3,4	5	50,59, 60	49,61, 62	63,64	
4	P legt knop 45° om in veld	14L	15L	16L	49L	50L	52L	
5	Wit wordt koppelstroomvenster in veld	14	15	16	49	50	52	A(15)
6	P legt knop 90° om in veld	14L	15L	16L	49L	50L	52L	
	Uit de normale stand komt sein	27PA	28PA	29PA	30PA	31PA*	32PA	A(16)
	Onveiligmeldingslampje(boven knop) dooft in veld	14	15	16	49	50	52	
7	koppelstroomvenster wordt rood in veld	14	15	16	49	50	52	A(17)
	In de normale stand komt sein	27PA	28PA	29PA	30PA	31PA	32PA	
	Branden gaat onveiligmeldingslampje(boven knop) in veld	14	15	16	49	50	52	
8	P legt knop normaal in veld	14L	15L	16L	49L	50L	52L	
9	vrij(rood) wordt venster	5			10			A(23)

*) Lampje "van sp$\overline{V^b/V^a}$n. Bgn" brandt, zolang A krukje 44R heeft omgelegd, sein 5A uit de stand stop is en P knop 35R heeft omgelegd.

Station Roosendaal — Post P

Van Essen op de sporen I-12 en 18
Van Bergen op Zoom op de sporen II-12 en 18

Medewerking met:

1	P ontvangt wekkersein van A								A(2)
2	P legt voor een trein op spoor 7 knop om in veld 39L Eerst hierna kan A handeling 8 verrichten								
	bij aankomst op spoor	I^a	II^a	III^a	IV^a	V^a	6^a	7-12 en 18	
3	vrij(wit) wordt venster								
	van Essen	1	2	3	33	34	35	36	A(14)
	van Bergen op Zoom	-	7	8	38	39	40	41	
4	P verricht de handelingen 1 t/m 4 van blad 6								
5	P bedient venster(wordt wit)								
	van Essen	4				37			A(16)
	van Bergen op Zoom	-	9			42			
6	vrij(rood) wordt venster								
	van Essen	4				37			A(24)
	van Bergen op Zoom	-	9			42			
7	P verricht de handelingen 5 t/m 7 van blad 6								
8	P bedient venster(wordt rood)								
	van Essen	1	2	3	33	34	35	36	A(28)
	van Bergen op Zoom	-	7	8	38	39	40	41	
9	P legt achter een trein op spoor 7 knop normaal in veld 39L								

Het lampje boven knop 39 brandt, zolang de knop bediend kan worden.
Het is gedoofd wanneer bij A venster (10) of bij B venster(33)vrij is.

Venster 9 mag voor een doorrijdende trein van Bergen op Zoom brandt.
eerst worden bediend, als het lampje „van sp.II^b n.Odb"
Zie blad 7.

1	Zolang de trein zich bevindt op het hoofdspoor van Oudenbosch tussen sein 559 (km 17.8	
	bij aankomst op spoor	1c/Ib
2	C wekt P en	
3	vrij (wit) wordt venster	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,2,41L.42,43 46,47,51,55L, 61R,62L,89L,9 93,113,114
5	niet omgelegd mag zijn krukje (schakelaar) in veld	7 (boven)
6	niet omgelegd mag zijn handel in veld	76,79,80
7	C legt handel om in veld	81,82
	rood wordt het venstertje	w.9+
	wit wordt het venstertje	w.9÷
8	C legt krukje om in veld (tijdens drukken van de knop "Sperm.kr. 61-65")	61L
9	C bedient venster (wordt wit)	61
10	vrij (wit) wordt venster	
11	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	43,44,49 t/m 102 t/m 107,1
12	niet omgelegd mag zijn handel in veld	95,96,1
13	C legt handel om in veld	82,8
	rood wordt venstertje	w.14
	wit wordt venstertje	w.14
14	C legt krukje om in veld	
15	C legt om het handel	8C
16	C legt krukje om in veld 108 *)	
	branden gaat het lampje "Sein 36C"	
	uit de normale stand komt sein	
	wit wordt het venstertje "Sein 36C"	
17	eerste as op isolerende las voorbij sein 36C	
	het lampje "Sein 36C" dooft	
	in de normale stand komt sein	
	rood wordt het venstertje "Sein 36C"	
18	Achter de trein legt C normaal het handel	8C
19	C legt normaal het krukje in veld 108 en	
20	C bedient venster (wordt rood)	
21	vrij (rood) wordt venster	61
22	C legt normaal krukje in veld	61
23	C legt handel normaal in veld	102,104,83,84 81,82

Post C

I^b - V^b en 7 en 12

Medewerking met:

7.814) en 561 (km 19.368) luidt de schel en brandt het lampje "akd tr v. Odb"

	2c/IIb	3c/IIIb	4c/IVb/IVa	5c/Vb	7-12	
					B	P(1) B(1)
					68	B(7)
,43R, 5L,57 L,91,	1R,2,3,4,41L, 43L,44,46,47, 61L,62R,89L,91 93,114L	2,4,5,6R,49,63R, 64	6,50,53L,54, t/m 56,64,66, 67,69	7,22,44R,50,53 t/m 56,65,67, 69	15,22,25,50,53 t/m 56,65,66	
	7 (boven) 8 (boven)	8 (boven)				
	81,82	13,70	70,71	17,19		
				71	17,71	
				w.12+	w.6+, w.12+	
				w.12-.	w.6-, w.12-.	
	62L	63L	65	66	68 en 67	
	62	63	65	66	67	P(2)
112		111	110			P(4)
/m 60,88,90,113,99, 7,110,111		44,47,49 t/m 58,60,88,89L, 90,91,113,102 t/m 107,110,112	44R,47R,49R,50,57,58,88,89L,90,91,113L,102, 111,112			
6,108,109,86		72,73,74,75,83 84,108,109	72,73,102,104,108,109,86			
2,83,102,104		102,104				
.14+, w.15+		w.15+				
.14-, w.15-.		w.15-.				
112		111	110			
	10C	12C	14C	21C	21C	
	$36C_{1-3}$		$36C_4$	$36C_{5,7-12}$		
						trein
	$36C_{1-3}$		$36C_4$	$36C_{5,7-12}$		
	10C	12C	14C	21C	21C	
112		111	110			
112		111	110			P(6)
	62	63	65	66	67	P(9)
	62	63	65	66	67 en 68	
,84,	102,104,83,84	102,104		71	17,71	

	rood wordt venstertje	w.9÷, w.14÷, w.15÷
	wit wordt venstertje	w.9+, w.14+, w.15+
24	C bedient venster (wordt rood)	

*) C mag sein 36C voor aankomst op de sporen 7-12 eerst bedienen nadat hij heeft vast

Post C

Medewerking met:

Ib- Vb en 7 en 12

:,	w.14÷,w.15÷	w.15÷		w.12÷	w.6÷, w.12÷	
',	w.14+,w.15+	w.15+		w.12+	w.6+, w.12+	
					68	B (12)

.stgesteld dat sein 20B uit de stand stop is gebracht.

Van Etten-Leur op de sporen I^{b} - V^{b} en 7 -

1a	C ontvangt wekkersein van Sp	
1b	C bedient vensters 105 en 106 (worden wit) met 106b (wordt rood)	
1c	C ontvangt wekkersein van Sp	
	bij aankomst op spoor	1c/Ib
2	C wekt P en	
3	vrij (wit)wordt venster	
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1,2,41L,42, 43R,46,47,51, 55L,57,61R, 62L,89L,91, 93,113,114
5	niet omgelegd mag zijn krukje (schakelaar) in veld	7 (boven)
6	niet omgelegd mag zijn handel in veld	76,79,80
7	C legt handel om in veld	81,82
	rood wordt venstertje	w.9+
	wit wordt venstertje	w.9-
8	C legt krukje om in veld (tijdens drukken van de knop "Sperm. kr 61-65")	61L
9	C bedient venster (wordt wit)	61
10	vrij (wit) wordt venster	1
11	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	43L,44,49,50L 57,59,90R,113 111,112
12	niet omgelegd mag zijn handel in veld	72,73,95,96,1
13	C legt om handel in veld	78,83,
	rood wordt venstertje	w.
	wit wordt venstertje	w.
14	C legt krukje om in veld	1
	branden gaat het lampje "v. Etn"	
15	C legt om krukje in veld 105	
16	C legt om het handel	8C
17	C legt om het handel 34C	
18	C legt om krukje in veld 106	
19	C legt om het handel 35C	
20	vrij (rood) wordt venster 105	
21	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voor wissel 22c maakt vrij(wit) venster 106b	
22	Achter de trein legt C normaal het handel 35c	
23	C legt krukje normaal in veld 106	
24	C legt normaal de handels 34C en	8C
25	C legt normaal krukje in veld 105 en	1C
	het lampje "v. Etn" dooft	
26	C bedient venster (wordt rood)	1C
	vrij (rood) wordt venster 106	
27	vrij (rood) wordt venster	61
28	C legt krukje normaal in veld	61L
29	C legt handel normaal in veld	78,83,84,81, 82
	rood wordt venstertje	w.14-,w.9-
	wit wordt venstertje	w.14+,w.9+
30	C bedient venster (wordt rood)	

x) C mag sein 34C voor aankomst op de sporen 7-12 eerst bedienen nadat hij heeft vas

Post C

Medewerking met:

2c/IIb	3c/IIIb	Bc/IVb	4c/IVb	5c/Vb	7-12	
					B	P(1) B(1)
					68	B(7)
1R,2,3,4,41L, 43L,44,46,47, 61L,62R,89L, 91,93,114L	2,4,5,6R,49, 63R,64	2,4,5,6,47L, 49,50,63,65, 113L,111	6,50,53L,54, 55,56,64,66, 67,69	7,22,44R,50, 53 t/m 56,65, 67,69	15,22,25,50,53, 54,55,56,65,66,	
7 (boven) 8 (boven)	8 (boven)					
81,82	13,70	13	70,71,73	17,19		
		70		71	17,71	
		w.7+		w.12+	w.6+, w.12+	
		w.7÷		w.12÷	w.6÷, w.12÷	
62L	63L	64	65	66	68 en 67	
62	63	64	65	66	67	P(2)
104	103		102			P(4)
0L,51L,52,55L, 13,99,102,103,	44,47,50L,51,52,55L,57, 89L,90R,91,113,102,104, 111,112		44,47,49,51,52,57,58,60,88,89L,90,91,113, 103,104,107,108 t/m 112			
,102,104	72,73,74,75,83,84,102,104		74,75,83,84,102,104,108,109			
3,84	78		72,73,78			
w.14+			w.8+			
w.14÷			w.8÷			
104	103		102			

10C	12C	14C	21C	21C	
				x)	

Sp trein

b

10C	12C	14C	21C	21C	
104	103		102		
104	103		102		P(6)
62	63	64	65	66	67	P(9)
62L	63L	64	65	66	67 en 68	
78,83,84	78	78,70	72,73,78	72,73,78,71	72,73,78,17,71	
w.14÷		w.7÷	w.8÷	w.8÷, w.12÷	w.6÷, w.8÷, w.12÷	
w.14+		w.7+	w.8+	w.8+, w.12+	w.6+, w.8+, w.12+	
					68	B(12)

astgesteld dat sein 20B uit de stand stop is gebracht

Naar Oudenbosch van de sporen I^b-V^b, 7-24, 28-30

1	C overtuigt zich ervan dat het lampje "Blok n. Odb" gedoofd is				
	bij vertrek van spoor	Ib	28-30	Ib	IIb
	over spoor	1c		2c	
2	C ontvangt wekkersein van				
	C wekt				
	C ontvangt telefonisch mededeling van	P		P	
3	vrij (wit) wordt venster				
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	43,44R,46,47,49, 50L,51,52,55L,56, 57,58L,59,62L,89L, 90R,91,93,113,114, 99,102 t/m 106,111 112		43L,44,46,47R,49 50L,51,52,55L,56 57,58L,59,62,64, 61L,89L,90R,91,9 113,114L,99, 102 t/m 106,111,112	
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	72,73,76,78,86,102 104		72,73,78,81,82,8 95,96,102,104	
6	C legt handel om in veld	77,81,82,83,84		77,82,83,84	
	rood wordt venstertje	w.9+ en w.14+		w.14+	
	wit wordt venstertje	w.9- en w.14-		w.14-	
7	C legt krukje om in veld	44L		47L	
8	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	41L,61	41R,42,61L		
9	niet omgelegd mag zijn handel in veld	79,80			
10	C legt handel om in veld		79,80		
	rood wordt venstertje		w.5+		
	wit wordt venstertje		w.5-		
11	C legt krukje om in veld	42	41L		
12	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1R,2		1L,2,3,4, 61,114	1R,2,4
13	niet omgelegd mag zijn krukje (schakelaar) in veld	7 (boven)		8 (boven)	7(bove 8(bove
14	niet omgelegd mag zijn handel in veld				
15	C legt krukje (schakelaar) om in veld			8 (boven)	
16	C legt krukje om in veld 60 en	1L		1R	3
	branden gaat het lampje "Spermagn. kr 107"				
17	C legt krukje om in veld 107				
	het lampje "Spermagn. kr 107" dooft				
	wit wordt de melder "Sein 32C"				
18	C legt om de handels 32C en	7o	6c	9c	9C
	C legt krukje om in veld	1o		1o	3o
19	Eerste as op isolerende las in spoor Z^V voorbij wissel 23cz doet branden het lampje "				
	rood worden de melder "Sein 32C" en seinarm 32C valt in de normale stand terug				
20	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 23cz doet branden het lampje "S				
21	C legt normaal de handels 32C en	7C	6C	9C	9C
22	C legt normaal krukje in veld	1o		1o	3o
23	C drukt de knop "kr 1-8" en legt normaal krukje in veld	1L		1R	3
24	C legt normaal krukje in veld 107				
	het lampje "Spermag. kr 107" dooft				
25	C legt krukje normaal in veld 60 en	42,44L	41L,44L	47L	
26	C legt krukje normaal in veld (boven)			7	
27	C legt handel normaal in veld	83,84,81, 82,77	79,80,83, 84,81,82, 77	83,84,77	83,84,7
	rood wordt venstertje	w.9-,w.14-	w.9-w.5-, w.14-	w.14-	w.14-

Post C

									Medewerking met:
Ib	Ib	IIb	IIIb	IVb	IVb	IVb	Vb	7-24	
	3o			Bo	4c/M	4o/M			
								B	
								P	P(1)
	P					P			
								56	P(2)
,49, ,56, 64, 1,93, 102 12	44,47,49R,51,55L,56,57,58L,89L,90R,91,113,102 t/m 106,111,112					44,47,49R,50L,52,55L,57,58R, 88,89L,90,91,113L,102,108 t/m 112			
2,86	74,75,78,83,84,86,102,104					72,73,102,104,108,109			
	77					78,86,85			
	52						58L		
	50L,63,64				6R,49L, 50R,53L, 54,55,58, 64 t/m 67, 69,90L, 110,108	6R,53L, 54,55R, 56,64 t/m 67,69	53R,22, 50,54,55, 56,65,66, 67,69	15,22,25, 50,53,65, 66,67,69	
	70,72,73			72,73	70,71	70,71,72,73	17,19	19	
				70	72,73		71	17,71	
				w.7+	w.8+		w.12+	w.6+, w.12+	
				w.7-	w.8-		w.12-	w.6-, w.12-	
	49L				50L	50R	53L	56 en 54	
2,4	1,3,4,5, 6R,61,62, 114	1R,2,3,5, 6R,62,114	2,4,6R	2,4,5,6L, 50,65	6R		22		
oven) oven)		7 (boven)	8 (boven)						
	13	13	13	13					
	7 (boven) 8 (boven)	8 (boven)							
3	2	4	5	6R	6L		7		
C	11C				13C		15C	26 BC	
o	1o	3o	5o	6o	6o		7o		P(5)
e "Blok n. Odb"									trein
"Spermagn. kr 107"									trein
C	11C				13C		15C	26 BC	
o	1°	3°	5°	6°	6°		7°		P(7)
	2	4	5	6R	6L		7		
	49L en 52				50L en 52	50R,58L	53L,58L	54,56,58L	
	7,8	8							
4,77	77	77	77	70,77	72,73,77	78,86,85	71,78,85, 86	17,85,86, 78,71	
-				w.7-	w.8-		w.12-	w.6- 12-	

Station Roosendaal

Naar Oudenbosch van de sporen $I^b - V^b$

	wit wordt venstertje	**w.9+,w.14+**	w.9+,w.5+, w.14+	**w.14+**	**w.14+**
28	**C bedient venster (wordt rood)**				
29	Laatste as voorbij lichtsein 564 bij km 20.647 doet doven het lampje „Blok n. Odb"				

12[b] 17e wbl

Post C

Medewerking met:

-V^{b}, 7-24, 28-30

4+				w.7+	w.8+		w.12+	w.6+w.12+	
								56	P(10)
									trein

Station Roosendaal

Naar Etten-Leur van de sporen I^b-V^b,

1a	C wekt Sp			
1b	vrij (wit) wordt venster 99			
	bij vertrek van spoor	1b	28-30	
	over spoor	1c		
2	C wekt			
	C ontvangt telefonisch mededeling van	P		
3	vrij wit wordt venster			
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	43R,44,46,47,51, 55L,57,62,89L,91, 93,113,114,104, 112		41L 51, 89L 104
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	74,75,76,83,84, 95,96		74,
6	C legt handel om in veld	81		
	rood wordt venstertje	w.9+		
	wit wordt venstertje	w.9-		
7	C legt krukje om in veld	43L		
8	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	41,61	41R,42, 61L	
9	niet omgelegd mag zijn handel in veld	79,80		
10	C legt handel om in veld		79,80	
	rood wordt venstertje		w.5+	
	wit wordt venstertje		w.5-	
11	C legt krukje om in veld	42	41L	
12	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1R,2		1L, 61,
13	niet omgelegd mag zijn krukje (schakelaar) in veld	7(boven)		8(b
14	niet omgelegd mag zijn handel in veld			
15	C legt krukje (schakelaar) om in veld			7(b
16	C legt krukje om in veld 59 en	1L		
16a	C bedient venster 59 (wordt wit)			
	vrij(wit) wordt venster 100			
16b	C overtuigt zich dat sleutel N.A./OtA in het bedieningstoestel aanwezig is, óf dat kru			
17	C legt krukje om in veld 99			
18	C legt om de handels 31C en	7C	6C	
	C legt krukje om in veld	1o		
19	laatste as over isolerende las voorbij het bord sein 302 SR maakt vrij (wit) venster			
20	C legt normaal de handels 31C en	7C	6C	
21	C legt normaal krukje in veld	1o		
22	C drukt de knop "kr 1-8" en legt normaal krukje in veld	1L		
23	C legt normaal krukje in veld 99			
24	C bedient vensters 99,100 en 100b (worden rood)			
	vrij (rood) wordt venster 59			
25	C legt krukje normaal in veld 59 en	42,43L	41L,43L	
26	C legt krukje normaal in veld (boven)			
27	C legt handel normaal in veld	81,82	79,80,81 82	
	rood wordt venstertje	w.9-	w.5-, w.9-	
	wit wordt het venstertje	w.9+	w.5+, w.9+	
28	C bedient venster (wordt rood)			

17e wbl

Post C

, 7-24 en 28-30

Medewerking met:

Sp

Sp

Ib	IIb	Ib	IIb	IIIb	IVb	IVb	Vb	7-24	
2c		3c			Bc	4c			
								P	P(1)
P		P					P		
								55	P(2)
1L,43L,44,46R,47, 1,55L,57,61L,62, 9L,91,93,113,114, 04,112		41L,43L,44,46,47,49R,51R,52,57R,61L,89L, 90R,91,93,113,114L,102 t/m 106,111,112					41L,43L,44,46,47,49, 50R,51R,52,56,57R,58, 60,61L,88,89L,90,91, 93,113,114L,102 t/m 107,108 t/m 112		
4,75,81,82,83,84		95,96,81,82,102,104					95,96,81,82,108,109		
		74					73,74		
		w.13+					w.8+	w.13+	
		w.13÷					w.8÷	w.13÷	
46L		51L					57L		
		50L,63,64,55L,57				49L,50R 53L,54 t/m 56, 58,64 t/m 67,69, 90L,110, 108	22,50, 53R,54, 55,56, 65,66, 67,69	15,22,25,50, 53,55R,65,66, 67,69	
		70,72,73			72,73	70,71	17,19	19	
					70	72,73	71	17,71	
					w.7+	w.8+	w.12+	w.6+,w.12+	
					w.7÷	w.8÷	w.12÷	w.6÷,w.12÷	
		49L				50L	53L	55L en 54	
L,2,3,4, 1,96	1R,2,4	1,3,4,5,6R, 61,62,96	1R,2,3,5, 6R,62,14L	2,4,6R	2,4,5,6L, 50,65	6R	22		
(boven)	7(boven) 8(boven)		7(boven)	8(boven)					
		13	13	13	13				
(boven)		7(boven) 8(boven)	8(boven)						
1R	3	2	4	5	6R	6L	7		

rukje 101 is omgelegd

9C	9C	11C	11C	11C	11C	13C	15C	26 BC	
1°	3°	1°	3°	5°	6°	6°	7°		P(5)
r 100b									trein
9C	9C	11C				13C	15C	26 BC	
1°	3°	1°	3°	5°	6°	6°	7°		P(7)
1R	3	2	4	5	6R	6L	7		

Sp

46L		49L en 51L				50L en 51L	53L en 57L	54,55L en 57L	
7		7,8	8						
		74,75	74,75	74,75	70,74,75	72,73, 74,75	71,72,73, 74,75	17,71,72,73 74,75	
		w.13÷	w.13÷	w.13÷	w.7÷,w.13÷	w.8÷, w.13-,	w.8÷,w.12÷ w.13÷	w.6÷,w.8÷, w.12÷,w.13÷	
		w.13+	w.13+	w.13+	w.7+,w.13+	w.8+,w.13+	w.8+,w.12+,w13+	w.6+,w.8+,w.12+,w.13+	
								55	P(10)

Station Roosendaal	Post C	Medewerking met
	Treinen naar POST AANSLUITING en terug (Spooraansluiting "Philips", P.N.E.M.")	
1	C vraagt Sp per telefoon of voorafgaande trein van Roosendaal naar Etten=Leur te Seppe voorbij	Sp
2	C kondigt Sp en 24 de trein per telefoon aan	24
3	vrij (wit) wordt venster 109 "Van en naar aansl."	Sp
4	C neemt sleutel H.A/Ot^{A} met de daaraan bevestigde sleutel B.1^{A}/Ot^{A} en penning "Lastg. STS 31C; VS van aansl. Philips/P.N.E.M. naar Rød" uit het slot naast veld 97	
5	C overhandigt deze sleutels met penning aan Bgl	Bgl(1)
6	C legt wisselhandels, krukjes en seinhandels om als voor een rangeerbeweging van het vertrekspoor naar spoor B^{V} nodig is	
7	Achter de trein legt C de omgelegde seinhandels, krukjes en wisselhandels normaal	
8	Na aankomst van de trein op de aansluiting vraagt Bgl aan C per telefoon of de trein moet worden opgesloten	Bgl(5)
	Indien de trein op de aansluiting moet worden opgesloten:	
9	vrij (wit) wordt venster 101	Bgl(10)
10	C legt om krukje 101	
11	C bedient venster 109 (wordt rood) "Van en naar aansl."	Sp
	Vervolgens kunnen treinbewegingen naar Etten=Leur normaal plaatsvinden Trein van post Aansluiting naar Roosendaal (geduwd over verkeerd spoor).	
12	Bgl te post Aansl. vraagt per telefoon aan C het wisselvenster 1 aldaar vrij te maken	Bgl(11)
13	C vraagt Sp per telefoon of voorafgaande trein naar Etten=Leur te Seppe voorbij is	Sp
14	vrij (wit) wordt venster 109	Sp
15	C legt normaal krukje 101	
16	C bedient venster 101 (wordt groen)	Bgl(12)
17	C kondigt 24 per telefoon de trein aan	
18	C bedient rangeerstoplantaren 38C	
19	Na aankomst overhandigt Bgl de sleutels met penning aan C	Bgl(19)
20	C brengt sleutel H.A/Ot^{A} in het slot naast veld 97 en draait deze om	
21	C bedient venster 109 (wordt rood)	Sp
	Indien de trein op de spooraansluiting niet behoeft te worden opgesloten blijver de handelingen 9 t/m 16 achterwege.	

Station Roosendaal — Post B

Van Oudenbosch of Etten=Leur op de sporen 7-12

	Voor een trein op spoor	7	8	9	10	11	12	Medewerking met:
1	B ontvangt wekkersein van C							C(2)
2	B wekt A							A(1)
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	35	33 en 36	27,29 34,36 45	27,29 36,45	27,29 31,36 45	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3R,4 6,7,8 14 t/m 18,22 25R,31 32,33 43,44 48,49 50L,63	3R,4 6,7,8 14 t/m 17,19 22,25R 31,32 33,43 44,48 49,50L 63	3R,4 6,7,8 14,15 16,18 19,22 25R,31 32,33 43,44 48,49 50,63	2L,3R,4,6,7,8,13,17 18,19,22,25R,28,43 44,47,48,49,50R,51 52,53,63 en 14,15 29,30	en 14,16 29,30	en 15,16	
5	B legt om handel in veld	33,35 45	33,45	45	31	31,34	-	
6	B legt om krukje in veld	19 en 9	18 en 9	17 en 9	16 en 9	15 en 9	14 en 9	
7	B bedient de vensters 12 en 9(worden wit)							(op sp.7) P(5) A(2) C(3)
8	Vrij(wit) wordt venster 10							A(7)
9	Niet omgelegd mag zijn handel in veld 20 en 21							
10	B legt om krukje in veld 10							
11	B legt om seinhandel 20B							
12	Vrij(rood) wordt venster 9							C(30) Etn (24) Oab
13	B legt normaal seinhandel 20B en de krukjes in veld 10 en 9							
14	B bedient venster 10(wordt rood)							A(8)
15	Vrij(rood) wordt venster 12							A(10)
16	B legt normaal krukje in veld	19	18	17	16	15	14	
17	B legt normaal handel in veld	33,35 45	33,45	45	31	31,34		

15 — 21-9-'59 — A

Station Roosendaal

Naar Oudenbosch of Etten=Leur van de spore

	Voor een trein van spoor	7	8	9
	over spoor			9^a
1	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	20,21	20,21,35	20,21,
2	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3R,4,6 t/m 10,14 t/m 19,22,25R,43,44 en 7,32,33,49, 50L en 63	en 7,32,48,50L en 63	en 31,48,
3	B legt om handel in veld	33,35,45	33,45	45
4	B legt om krukje in veld	44R en 48	44R en 49	44R,63
5	B legt om de seinhandels	26 BC en 1B	26BC en 2B	26BC,2
6	Achter de trein legt B normaal de seinhandels de krukjes in veld de handels in veld	26BC en 1B 48 en 44R 33,35,45	26BC en 2B 49 en 44R 33,45	26BC,2 50L,63 45

Naar Oudenbosch of Etten=Leur va

	voor een trein van spoor	9	10	11	12	1
	over spoor	H_1^a	H_1^a	H_1^a	H_1^a	-
1	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	13,15,17 19 en 34	13,15,17 19,34 en 36	13,15,17 19	13,15,17 19 en 31	13 19
2	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1R,2 t/m 19,22,23,24,25L,28,43,44,47R, 48,49,54,55L en 63				1R 19 24 44 49 55
		en 29,30,31 51,52,53	en 29,30,50R 52,53	en 29,50R,51 53	en 50R,51, 52	
3	B legt om handel in veld	11,20,27, 29,31 en 36	11,20,27 29 en 31	11,20,27 29,31 en 34	11,20,27 29	11
4	B legt om krukje in veld	25R,47L en 50R	25R,47L en 51	25R,47L en 52	25R,47L en 53	2
5	B legt om de seinhandels 16B,	26BC en 3B	26BC en 4B	26BC en 5B	26BC en 6B	2 7
6	Melder "Wiss.12^{bz}" boven veld 11 toont rood zodra en zolang trein w 12^{bz} berijdt					
	Achter de trein wordt melder "wiss.12^{bz}" weer wit					
7	Achter de trein legt B normaal de seinhandels 16B,	26BC en 3B	26BC en 4B	26BC en 5B	26BC en 6B	2 7
	de krukjes in veld	50R,47L, 25R	51,47L, 25R	52,47L, 25R	53,47L, 25R	5 2
	de handels in veld	11,20,27 29,31,36	11,20,27 29,31	11,20,27 29,31,34	11,20,27 29	1

Post B

de sporen 7,8,9 over 9^a en 9 t/m 12 over spoor H_2^a

	Medewerking met:

	9	9	10	11	12	
	9^a	H_2^a	H_2^a	H_2^a	H_2^a	
	20,21,33,36	20,21,27,29,34 en 45	20,21,27,29, 34,36,45	20,21,27,29, en 45	20,21,27,29, 31,45	
25R,43,44L	en 31,48,49,50R	2L,3R,4,6 t/m 10,13 t/m 19,25R,28,43,44L,47,48,49,63 en 29,30,31,50L, 51,52,53	en 29,30,50R,52, 53	en 29,50R,51,53	en 50R,51,52	
	45	31,36	31	31,34	-	
	44R,63 en 50L	44R,22 en 50R	44R,22 en 51	44R,22 en 52	44R,22 en 53	
	26BC,22B en 3B	26BC,14B en 3B	26BC,14B en 4B	26BC,14B en 5B	26BC,14B en 6B	
	26BC,22B en 3B 50L,63 en 44R 45	26BC,14B en 3B 50R,22,44R 31,36	26BC,14B en 4B 51,22,44R 31	26BC,14B en 5B 52,22,44R 31,34	26BC,14B en 6B 53,22,44R -	

n=Leur van de sporen 9-24 over spoor H_1^a

	13	14	15	16	17	18	19-24	
	-	-	-	-	-	-	-	
,15,17 en 31	13,15,17 19,29,27	27,29,37 39	27,29,37 40	27,29,37	27,29,38 41	27,29,38	27,29	
4,47R, R,51,	1R,2 t/m 19,22,23 24,25L,43 44,47,48 49,54R, 55L,63	1 t/m 19,22,23,24,25L,26,43,44,47,48,49,54,55R,63 en 57 t/m 60,62	en 56,58,59 60,62	en 56,57,59 60,62	en 56,57,58 60,62	en 27,56 t/m 59,62	en 56 t/m 60	
,20,27	11,20	11,13,15 20	11,13,15 20,39	11,13,15 20,39,40	11,13,15 20,37	11,13,15 20,37,41	11,13,15 20,37,38	
R,47L 53	25R,54L	25R,55L en 56	25R,55L en 57	25R,55L en 58	25R,55L en 59	25R,55L en 60	25R,55L en 62	
3C en	26BC en 7B	26BC en 8B	26BC en 9B	26BC en 10B	26BC en 11B	26BC en 12B	26BC en 13B	

erijdt

3C en	26BC en 7B	26BC en 8B	26BC en 9B	26BC en 10B	26BC en 11B	26BC en 12B	26BC en 13B	
,47L, R	54L en 25R	56,55L, 25R	57,55L, 25R	58,55L, 25R	59,55L, 25R	60,55L, 25R	62,55L 25R	
,20,27	11,20	11,13,15 20	11,13,15 20,39	11,13,15 20,39,40	11,13,15 20,37	11,13,15 20,37,41	11,13,15 20,37,38	

Station Roosendaal — Post B

Van Essen of Bergen op Zoom op de sporen 7-12 en 18

	Voor een trein op spoor	7	8	9	10	11	12	18	Medewerking met:
1	B ontvangt wekkersein van A								A(7)
	Vrij(wit) wordt venster	33	32	31	30	29	28	27	A(8)
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	35	33	36	36	31,36	27,29 36	41	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	17,18 19,27 t/m 32 48.	17,18 19,27 t/m 31 33,48 49	17,18 19,27 t/m 30 32,33 50R,63	15,16 27,28 29, 31 32,33 50R,51	15,16 27,28 30,31 32,33 50R,51 52	2L,3R 6L,8L, 13,14, 15,16 22,27 29,30 31,32 33,47 50R,51 52,53	28 t/m 33, 60	
5	B legt om handel in veld			33	34		45		
6	B legt om krukje in veld	33	32	31	30	29	28	27	
7	B bedient venster 26(wordt wit)								A(9)
8	Vrij(rood) wordt venster 26								A(27)
9	B legt normaal krukje in veld	33	32	31	30	29	28	27	
10	B bedient venster	33	32	31	30	29	28	27	A(28)
11	B legt normaal handel in veld			33	34		45		

17	21-9-59	A									

Station **Roosendaal** Post **A**

Van Oudenbosch of Etten=Leur op de sporen 7-12

	Voor een trein op spoor	7	8	9	10	11	12	Medewerking met:
1	B kondigt A de trein aan							B(2)
2	Vrij(wit) wordt venster	10	11	12	13	14	15	B(7)
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	-	2	1	-	-	
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	6L,11 t/m 15	6R,10 12t/m 15	7L,10 11,13 14,15	7R,10 t/m12 14,15	8L,10 t/m13 15	8R,10 t/m 14	
5	A legt om handel in veld	3	2	-	-	1	4	
6	A legt krukje om in veld	10	11	12	13	14	15	
7	A bedient venster 9(wordt wit)							B(3)
8	Na aankomst van de trein wordt vrij (rood) venster 9							B(14)
9	A legt normaal krukje in veld	10	11	12	13	14	15	
10	A bedient venster(wordt rood)	10	11	12	13	14	15	B(15)
11	A legt normaal handel in veld	3	2	-	-	1	4	

Station Roosendaal

Naar Essen van de sporen I^a-18

1	A ontvangt wekkersein van P						
2	Vrij(wit) wordt venster 80						
3	A overtuigt zich ervan dat het lampje „Blok n. Esn" gedoofd is						
	bij vertrek van spoor	I^a	I^a	II^a	II^a	III^a	I
	over spoor	A	B		C		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	41L,62, 63L	40,41R,57 62,63,75L	41L,42L, 43L,63, 64L,65, 75L	41R,42R, 43,63R,64 65,66,70 75R	42L,43,64 65,66,70 75R	41 43 45 63 68 75 78
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	22,23	-	22,23,24 25	28,29	24,25,28 29	16
6	A legt handel om in veld	20	22,23,21	20,26	24,25,27 30	26,30	24 28
7	A legt krukje om in veld	40	41L	41R	42L	42R	43
8	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	31L,33L, 35L,37L, 38,39,41L 58t/m 62, 63L	31L,33L,35L,37L,38, 39,57,59,60,61,63, 75,76,77,81		31L,33L,35L,37L,38, 39,43,57,58,60,61, 64,65,66,70,71,73, 75,76,77,81,84		
9	niet omgelegd mag zijn handel in veld	72,76,82	67,70,82		58,60,82		
10	A legt handel om in veld	74	66,72,73,76		57,67,70,65,72,73, 76		
11	A legt krukje om in veld	57	58		59		
12	A drukt de knop "n.Esn"						
13	het lampje in de knop "n.Esn" gaat branden						
	branden gaat het groene lampje "n.Esn"						
14	A legt krukje om in veld 80						
	het lampje in de knop "n.Esn" en het groene lampje "n.Esn" dooft						
15	A legt krukje om in veld 80°						
	branden gaat het gele lampje "sein 6A"						
	uit de stand stop komen de seinen 6A en						
	doven gaan de witte lampjes "sein 6A/701^V stop" en						
16	uit de stand stop komt sein	27PA	27PA	28PA	28PA	29PA	28
	doven gaat het witte lampje	sein 27PA stop	sein 27PA stop	sein 28PA stop	sein 28PA stop	sein 29PA stop	st
16a	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij wissel 9^{az}						
	branden gaat het groene lampje -	v.sp I^a op sp A					

Post A								Mede-werking met:
								P(1)
								P(2)
II[a]	III[a]	IV[a]	V[a]	6[a]	6[a]	7-12	13-18	
D					E	F		
41R,42, 43R,44, 45L,59, 63R,64t/m 68,70,71L 75R,76, 78L	42,43L,44 45L,59,64 t/m 68,70 71L,75R, 76,78L	43,44R, 45L,65t/m 68,71L, 76,78L	43,44L, 45L,65t/m 68,71L,76 78L	43,44,45R 55,61L,65 t/m 69,71 76,77L, 78L	45L,68R, 69,71R, 77L	6 t/m 9, 31,32L,33 t/m 36, 37R,47,54 55,61L, 71R,73, 77,78	6 t/m 9, 31t/m 36 37R,46,54 55,61L, 71R,73,77 78	
16	16,24,25	16,19,28 29	16,17,28 29	28,29	16,17	12,14,15	11,12,13	
24,25,27 28,29,30	26,28,29 30	-	19	16,17,19	-	-	14,15	
43L	43R	44L	44R	45L	45R	46	47	
31L,33L,35L,37,38,39,54,57,58,59,61,65 t/m 68, 70,71,73,75,76,77,78L,81,84					31,32L,33 t/m 39, 45L,46,47 54t/m 60, 61R,68R, 69,70,71, 73,75t/m 78,81,83, 84	6 t/m 9,31,32L,33 t/m 39,54 t/m 60, 61L,70,71,73,75 t/m 78,81,83,84		
51,52,82					12,48,82	82		
54,58,60,56,67,70,65,72,73,76					51,52,58, 60,56,67, 70,65,72, 73,76	48,51,52,58,60,56, 67,70,65,72,73,76		
60					61L	61R		
								E(1)
								E(4)
								P(5)
						16A	19A	
						sein 16A stop	sein 19A stop	
28PA	29PA	30PA	31PA	32PA	33PA			P(6)
sein 28PA stop	sein 29PA stop	sein 30PA stop	sein 31PA stop	sein 32PA stop	sein33PA stop			
								trein P(7)

	in de stand stop komt sein	27PA					
	branden gaat het witte lampje	sein 27PA stop					
16b	A legt krukje normaal in veld	40					
	doven gaat het groene lampje	v.sp I^a op sp A					
16c	A legt handel normaal in veld	20					
17	eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein 6A						
	doven gaat het gele lampje "sein 6A"						
	in de normale stand komen de seinen 6A/701V en sein		27PA	28PA	28PA	29PA	28
	branden gaan de witte lampjes „"Sein 6A/701V stop", „Blok n.Esn"en		sein 27PA stop	sein 28PA stop	sein 28PA stop	sein 29PA stop	sei sto
18	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein 6A doet branden het groene lampje						
19	A legt krukjes normaal in veld 80						
	het groene lampje"n.Esn" dooft						
20	A legt krukje normaal in veld	57	58		59		
21	A legt krukje normaal in veld		41L	41R	42L	42R	43I
22	A legt handel normaal in veld	74	21,23,22	26,20	30,27,25, 24	30,26	30, 27,
			76,73,72,66		76,73,72,65,70,67,57		7
23	A bedient venster 80 (wordt rood)						
24	laatste as voorbij eerstvolgend lichtsein (Km. 25.627) doet doven het lampje „Blok n. Esn"						

trein

28PA	29PA	30PA	31PA	32PA	33PA	16A	19A
sein 28PA stop	sein 29PA stop	sein 30PA stop	sein 31PA stop	sein 32PA stop	sein 33PA stop	sein 16A stop	sein 19A stop

P(7)

oje "n.Esn"

60					61L	61R	
43L	43R	44L	44R	45L	45R	46	47
30,29,28 27,25,24	30,29,28 26	-	19	19,17,16	-	-	15,14
76,73,72,65,70,67,56,60,58,54					76,73,72 65,70,67 56,60,58 52,51	76,73,72,65,70,67, 56,60,58,52,51,48	

P(10)

n"

trein

Station Roosendaal

Naar Bergen op Zoom van de sporen II^a - 18

1	A ontvangt wekkersein van P			
2	vrij(wit) wordt venster 83			
3	A overtuigt zich ervan dat het lampje "Blok n.Bgn" gedoofd is			
	bij vertrek van spoor	II^a	III^a	IV^a
	over spoor	D		
4	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	41R,42,43R,44 45L,59,63R,64 t/m 68,70,71L 75R,76,78L	42,43L,44,45L 59,64 t/m 68, 70,71L,75R,76 78L	43,44R,45L, 65 t/m 68, 71L,76,78L
5	niet omgelegd mag zijn handel in veld	16	16,24,25	16,19,28,29
6	A legt handel om in veld	24,25,27,28,29,30	26,28,29,30	-
7	A legt krukje om in veld	43L	43R	44L
8	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	31,33,35,37,46,47,55,56,60,61,65 t/m 68,71,		
9	niet omgelegd mag zijn handel in veld	49,50,51,52,58,60		
10	A legt handel om in veld	54,57		
11	A legt krukje om in veld	54		
12	A drukt de knop "n.Bgn"			
13	het lampje in de knop "n.Bgn" gaat branden			
	branden gaat het groene lampje "n.Bgn"			
14	A legt krukje om in veld 83			
	het lampje in de knop "n.Bgn" en het groene lampje "n.Bgn" dooft			
15	A legt om krukje in veld 83°			
	branden gaat het gele lampje "sein 5A"			
	uit de stand stop komen de seinen 5A en			
	doven gaan de witte lampjes "sein 5A/801^V" en			
16	uit de stand stop komt sein	28PA	29PA	30PA
	doven gaat het witte lampje	sein 28PA stop	sein 29PA stop	sein 30PA stop
17	eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein 5A			
	branden gaat het lampje "Blok n.Bgn"			
	doven gaat het gele lampje "sein 5A"			
	in de normale stand komen de seinen 5A/801^V en sein	28PA	29PA	30PA
	branden gaan de witte lampjes "sein 5A/801^V stop" en	sein 28PA stop	sein 29PA stop	sein 30PA stop
18	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein 5A doet branden het groene lampje			
19	A legt krukjes normaal in veld 83			
	het groene lampje "n.Bgn" dooft			
20	A legt krukje normaal in veld	54		
21	A legt krukje normaal in veld	43L	43R	44L
22	A legt handel normaal in veld	30,29,28,27,25 24	30,29,28,26	-
		57,54		

				Post A		mede-werking met:
						P(1)
						P(2)
	V[a]	6[a]	6[a]	7-12	13-18	
			E	F		
	43,44L,45L,65 t/m 68,71L,76 78L	43,44,45R,55 61L,65 t/m 69 71,76,77L,78L	45L,68R,69,71R 77L	6 t/m 9,31,32L 33 t/m 36,37R, 47,54,55,61L, 71R,73,77,78	6 t/m 9, 31 t/m 36 37R,46,54,55,61L, 71R,73,77,78	
9	16,17,28,29	28,29	16,17	12,14,15	11,12,13	
	19	16,17,19	-	-	14,15	
	44R	45L	45R	46	47	
71,	73,76,77,78		31,32L,33 t/m 36,37R,45L,46 47,54,56,61, 68R,69,71R,73 77,78	6 t/m 9,31,32L,33 t/m 36,37R,54, 55,61,71R,73,77,78		
			12,48,51,52	51,52		
			49,50,54	48,49,50,54		
			55	56		
						E(1)
						E(4)
						P(5)
				16A	19A	
				sein 16A stop	sein 19A stop	
	31PA	32PA	33PA			P(6)
top	sein 31PA stop	sein 32PA stop	sein 33PA stop			
						trein
	31PA	32PA	33PA	16A	19A	P(7)
top	sein 31PA stop	sein 32PA stop	sein 33PA stop	sein 16A stop	sein 19A stop	
amp je "n.Bgn"						trein
			55	56		
	44R	45L	45R	46	47	
	19	19,17,16	-	-	15,14	
			54,50,49	54,50,49,48		

7	A legt krukje om in veld	43L	43R	44L
8	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	31,33,35,37,46,47,55,56,60,61,65 t/m 68,71,
9	niet omgelegd mag zijn handel in veld	49,50,51,52,58,60
10	A legt handel om in veld	54,57
11	A legt krukje om in veld	54
12	A drukt de knop "n.Bgn"	
13	het lampje in de knop "n.Bgn" gaat branden	
	branden gaat het groene lampje "n.Bgn"	
14	A legt krukje om in veld 83	
	het lampje in de knop "n.Bgn" en het groene lampje "n.Bgn" dooft	
15	A legt om krukje in veld 83°	
	branden gaat het gele lampje "sein 5A"	
	uit de stand stop komen de seinen 5A en	
	doven gaan de witte lampjes "sein 5A/801^{V}" en	
16	uit de stand stop komt sein	28PA	29PA	30PA
	doven gaat het witte lampje	sein 28PA stop	sein 29PA stop	sein 30PA stop
17	eerste as op geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein 5A	
	branden gaat het lampje "Blok n.Bgn"	
	doven gaat het gele lampje "sein 5A"	
	in de normale stand komen de seinen 5A/801^{V} en sein	28PA	29PA	30PA
	branden gaan de witte lampjes "sein 5A/801^{V} stop" en	sein 28PA stop	sein 29PA stop	sein 30PA stop
18	laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein 5A doet branden het groene lampje
19	A legt krukjes normaal in veld 83	
	het groene lampje "n.Bgn" dooft	
20	A legt krukje normaal in veld	54
21	A legt krukje normaal in veld	43L	43R	44L
22	A legt handel normaal in veld	30,29,28,27,25 24	30,29,28,26	-
		57,54		
23	A bedient venster 83(wordt rood)	
24	laatste as voorbij eerstvolgend lichtsein(km 1.359) doet doven het lampje "Blok n. Bg

	44R	45L	45R	46	47	
1,	73,76,77,78		31,32L,33 t/m 36,37R,45L,46 47,54,56,61, 68R,69,71R,73 77,78	6 t/m 9,31,32L,33 t/m 36,37R,54, 55,61,71R,73,77,78		
			12,48,51,52	51,52		
			49,50,54	48,49,50,54		
			55	56		
						E(1)
						E(4)
						P(5)
				16A	19A	
				sein 16A stop	sein 19A stop	
	31PA	32PA	33PA			P(6)
top	sein 31PA stop	sein 32PA stop	sein 33PA stop			
						trein
	31PA	32PA	33PA	16A	19A	P(7)
op	sein 31PA stop	sein 32PA stop	sein 33PA stop	sein 16A stop	sein 19A stop	
mp je "n.Bgn"						trein
			55	56		
	44R	45L	45R	46	47	
	19	19,17,16	-	-	15,14	
			54,50,49	54,50,49,48		
						P(10)
1.	Bgn"					trein

Station Roosendaal

Van Essen op de sporen I-12 en 18

1	Zolang de trein zich bevindt op het hoofdspoor van Essen tussen Km 29.189 en Km. 27.								
2	A wekt P								
	bij aankomst over spoor	B		C		D			
	op spoor	I^a	II^a	II^a	III^a	II^a	III^a	IV^a	V^a
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	40,41, 57,58, 62,63R	41,42L, 43L,58, 63L	41R,42, 43,59, 63R,64R 65,66	42,43, 59,64L 65,66	41R,42 43,44 45L54 59,60 63R64 66,67 68,70 75R	42,43 44,45L 54,59 60,64 65,67 68,70 75R	43,44 45L,54 60,65 66,68	43,44 45L54 60,65 66,67 68R
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	-	22,23, 24,25	28,29	24,25, 28,29	16	16,24 25	16,17 19,28 29	16,17 28,29
5	A legt handel om in veld	22,23, 21	26	24,25, 27	26	24,25 27,28 29,30	26,28 29,30	18,30	19,18 30
6	A legt krukje om in veld	63L	63R	64L	64R	65	66	67	68L
7	A wekt								
8	A bedient venster(wordt wit)								
9	vrij(wit) wordt venster								
10	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	31L,33L,35L,37L 38,39L,41,58t/m 61,64L,65,75R, 76,77		31L,33L,35L,37L 38,39L,42,43,58 t/m 61,65,66,70 71,73,75L,76,77 84		31L,33L,35L,37,38,39L,43, 44, 58 t/m 61,70,71,73,75,77, 78I			
11	niet omgelegd mag zijn handel in veld	67,70,72,76		58,60,72,76		51,52,72,76			
12	A legt handel om in veld	66,74		57,67,70,65,74		54,56,58,60,67,70,65,74			
13	A legt krukje om in veld	75L		75R		76			
14	A bedient venster 75(wordt wit)								
15	Zodra het bijbehorende sein uit de stand stop is gekomen, dooft het lampje	sein 1PA stop	sein 2PA stop	sein 2PA stop	sein 3PA stop	sein 2PA stop	sein 3PA stop	sein 4PA stop	sein 5PA stop
16	vrij(wit) wordt venster 81								
17	A drukt de knop "v.Esn"								
18	het lampje in de knop "v.Esn gaat branden								
	branden gaat het groene lampje "v.Esn"								

Post A

Mede-werking met: trein

n. 27.388 brandt bij A het lampje „Akd tr.v. Esn" en luidt de schel met langzame slag

P

		E	F							
a	6a	6a	7	8	9	10	11	12	18	
3,44 5L54 0,65 6,67 8R	43,44, 45,54, 55,60, 61L,65 66,67, 68L,69 71R,77L	45,55, 61L,68R	6R,7,8, 9,10,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6L,7,8, 9,11,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6,7R,8, 9,12,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6,7L,8, 9,13,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6,7,8R, 9,14,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6,7,8L, 9,15,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6,7,8, 31,32, 33,34, 46,47, 56,61R	
6,17 8,29	28,29	16,17	3,14,15	2,14,15	14,15	5,14,15	1,5,14 15	4,5,14 15	11,13	
9,18 0	16,17, 19,18 30	-	5	3,5	2,3,5	1,4	4	-	10,14, 15	
8L	68R	69	6L	6R	7L	7R	8L	8R	9	
			B							B(1)
			9							B(2)
			74							B(7)
3, 44,45,54, 7, 78L,84		31,32L 33 t/m 38,39L 45,46, 47,54, 55,56, 58 t/m 61,68R 70,71, 73,75, 76,77R 78,83, 84	31,32L,33 t/m 38, 39L, 46,47,54,55,56,58 t/m 61, 70, 71,73,75,76,77L,78,83,84							
		12,48, 72,76	12,72,76							
		51,52, 53,56, 58,60, 67,70, 65,74	48,51,52,53,56,58,60,67,70,65,74							
		77L	77R							
										P(3)
ein PA op	sein 6PA stop	sein 6PA stop								
										P(5)
										E(1)
										E(4)

19	A legt krukje om in veld 81								
	het lampje in de knop "v.Esn" en het groene lampje "v.Esn" dooft								
20	A legt om het handel 4A								
21	eerste as op isolerende las voorbij sein 4A maakt rood de melder „Sein 2A" Sein 2A komt								
22	Achter de trein legt A normaal het handel 4A								
23	A legt normaal krukje in veld 81								
24	A bedient venster 81 (wordt rood)								
25	vrij (rood) wordt venster 75								
26	A legt krukje normaal in veld	75L		75R		76			
27	A bedient venster (wordt rood)								
28	vrij (rood) wordt venster								
29	A legt krukje normaal in veld	63L	63R	64L	64R	65	66	67	68 L
30	A legt handel normaal in veld	21,23 22	26	27,25 24	26	30,29, 28,27, 25,24	30,29 28,26	30,18	30, 18 19
		74,66		74,65,70,67,57		74,65,70,67,60,58,56,54			

komt in de stand stop

trein

P(6)

P(8)

		77L	77R							
			74							B(8)
			9							B(10)
8L	68R	69	6L	6R	7L	7R	8L	8R	9	
, 18	30,18, 19,17, 16	-	5	5,3	5,3,2	4,1	4	-	15,14, 10	
		74,65 70,67 60,58 56,53 52,51	74,65,70,67,60,58,56,53,52,51,48							

Station Roosendaal

Van Bergen op Zoom op de sporen II[a]-12 en 18

1	Zolang de trein zich bevindt op het hoofdspoor van Bergen op Zoom tussen km 5.652 zame slag						
2	A wekt P						
	bij aankomst over spoor	C		D			
	op spoor	II[a]	III[a]	II[a]	III[a]	IV[a]	V[a]
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	41R,42, 43,59, 63R,64R, 65,66	42,43,59 64L,65, 66	41R,42, 43,44, 45L,54, 59,60, 63R,64, 66,67,68 70,75R	42,43,44 45L,54, 59,60,64 65,67,68 70,75R	43,44, 45L,54, 60,65,66 68	43,44,45L 54,60,65, 66,67,68R
4	niet omgelegd mag zijn handel in veld	28,29	24,25,28 29	16	16,24,25	16,17,19 28,29	16,17,28 29
5	A legt handel om in veld	24,25,27	26	24,25,27 28,29,30	26,28,29 30	18,30	19,18,30
6	A legt krukje om in veld	64L	64R	65	66	67	68L
7	A wekt						
8	A bedient venster(wordt wit)						
9	vrij(wit)wordt venster						
10	niet omgelegd mag zijn krukje in veld	31L,33L,35L,37L, 38,42,43,59,60,61 65,66,71,73,75R, 76,77		31L,33L,35L,37,38, 45L,54,59,60,61,70, 75R,76,77,78L			
11	niet omgelegd mag zijn handel in veld	58,60,67,70		51,52,67,70			
12	A legt handel om in veld	57,66		54,56,58,60,66			
13	A legt krukje om in veld	70		71L			
14	A bedient venster 73(wordt wit)						
15	zodra het bijbehorende sein uit de stand stop is geko- en dooft het lampje	sein 2PA stop	sein 3PA stop	sein 2PA stop	sein 3PA stop	sein 4PA stop	sein 5PA stop
16	vrij(wit) wordt venster 84						
17	A drukt de knop "v.Bgn"						
18	het lampje in de knop "v.Bgn" gaat branden						
	branden gaat het groene lampje "v.Bgn"						
19	A legt krukje om in veld 84						
	het lampje in de knop "v.Bgn" en het groene lampje "v.Bgn" dooft						
	wit wordt de melder "Sein 2A"						
20	A legt om het handel 2A						
21	eerste as op isolernde las voorbij sein 2A maakt rood de melder "Sein 2A"						
	Sein 2A komt in de stand stop						

									Post A	Mede-werking met:
en km 3.891 brandt bij A het lampje "Akd tr v.Bgn" en luidt de schel met lang-										trein
										P(1)
	E	F								
6[a]	6[a]	7	8	9	10	11	12	18		
43,44,45 54,55,60 61L,65, 66,67, 68L,69, 71R,77L	45,55, 61L,68R	6R,7,8,9 10,31, 32L,33, 34,46,47 56,61R	6L,7,8,9 11,31, 32L,33, 34,46,47 56,61R	6,7R,8,9 12,31, 32L,33, 34,46,47 56,61R	6,7L,8,9 13,31, 32L,33, 34,46,47 56,61R	6,7,8R, 9,14,31 32L,33, 34,46, 47,56, 61R	6,7,8L,9 15,31, 32L,33, 34,46,47 56,61R	6,7,8,31 32,33,34 46,47,56 61R		
28,29	16,17	3,14,15	2,14,15	14,15	5,14,15	1,5,14, 15	4,5,14, 15	11,13		
16,17,19 18,30	-	5	3,5	2,3,5	1,4	4	-	10,14,15		
68R	69	6L	6R	7L	7R	8L	8R	9		
		B								B(1)
		9								B(2)
		74								B(7)
43,44, 71R,73,	31,32L, 33 t/m38 45,46,47 54,55,56 59,60,61 68R,70, 71L,73, 75R,76, 77,78,83	31,32L,33 t/m 38,46,47,54,55,56,59,60,61,70,71,75R,76,77,78,83								
	12,48,67 70	12,67,70								
	51,52,53 58,60,56 66	48,51,52,53,58,60,56,66								
	71R	73								
										P(3)
sein 6PA stop	sein 6PA stop									
										P(5)
										E(1)
										E(4)
										trein

	...wit wordt de melder "Sein 2A" en het groene lampje "v.Bgn" dooft								
	wit wordt de melder "Sein 2A"								
20	A legt om het handel 2A								
21	eerste as op isolerende las voorbij sein 2A maakt rood de melder "Sein 2A"								
	Sein 2A komt in de stand stop								
22	Achter de trein legt A normaal het handel 2A								
23	A legt normaal krukje in veld 84								
24	A bedient venster 54(wordt rood)								
25	vrij(rood) wordt vester 73								
26	A legt krukje normaal in veld	70		71L					
27	A bedient venster(wordt rood)								
28	vrij(rood) wordt venster								
29	A legt krukje normaal in veld	64L	64R	65	66	67		68	
30	A legt handel normaal in veld	27,25,24	26	30,29,28 27,25,24	30,29,28 26	30,18	30,18,19	30 17	
		66,57		66,60,58,56,54					

									P(6)
									P(8)
		73							
		74							B(8)
		9							B(10)
68R	69	6L	6R	7L	7R	8L	8R	9	
30,18,19 17,16	-	5	5,3	5,3,2	4,1	4	-	15,14,10	
	66,56,60 58,53,52 51	66,56,60,58,53,52,51,48							

	Station Roosendaal — Post Aansluiting en Treinen van Roosendaal naar Post Aansluiting en terug. Begeleider (Spooraansluitingen Philips en P.N.E.M.)	Medewerking met:
1	Bgl ontvangt van C sleutel H.A/Ot^{A} met de daaraan bevestigde sleutel B.1^{A}/Ot^{A} en penning "Lastg. STS 31C; VS van aansl. Philips/P.N.E.M. naar Rsd"	C(5)
2	Nadat de seinen voor een beweging naar spoor B^{V} uit de stand stop zijn gebracht (met uitzondering van sein 31C) en na ontvangst van bevel tot vertrek, vertrekt Bgl met de trein naar post Aansluiting	
3	Bij de aansluiting aangekomen brengt Bgl sleutel B.1^{A}/Ot^{A} in het slot aan het sleutelcontactkastje en neemt sleutel B.2^{A}/Ot^{A} uit het andere slot hieraan *)	
4	Bgl ontsluit ontspoortong Ot$_2^A$ of Ot$_1^A$ en wissel A	
5	Bgl vraagt, nadat de trein op de spcoraansluiting is teruggezet, per telefoon aan C of de trein moet worden opgesloten.	C(8)
	<u>Indien de trein op de spooraansluiting moet worden opgesloten.</u>	
6	Bgl overtuigt zich ervan dat het hoofdspoor vrij en onbelemmerd is	
7	Bgl sluit wissel A en ontspoortong Ot$_1^A$ of Ot$_2^A$ in de normale stand	
8	Bgl brengt sleutel B.2^{A}/Ot^{A} in het slot aan het sleutelcontactkastje en neemt sleutel B.1^{A}/Ot^{A} uit het andere slot hieraan	
9	Bgl brengt de sleutel B.1A/Ot^{A} in het slot van het bloktoestel	
10	Bgl bedient wisselvenster 1 (wordt wit) **)	C(9)
	<u>Vertrek van de trein naar Roosendaal</u> (over verkeerd spoor)	
11	Bgl vraagt per telefoon aan C wisselvenster 1 vrij te maken	C(12)
12	vrij (groen) wordt wisselvenster 1	C(16)
13	Bgl neemt sleutel B.1^{A}/Ot^{A} uit het slot aan het bloktoestel	
14	Bgl ontsluit de ontspoortong en het wissel (hand. 3 en 4 bovengenoemd) en brengt de trein op het hoofdspoor over	
15	Hierna sluit Bgl wissel en ontspoortong in de normale stand brengt sleutel B.2^{A}/Ot^{A} in het slot aan het sleutelcontactkastje en neemt sleutel B.1^{A}/Ot^{A} uit het andere slot hieraan	
16	Bgl vertrekt in het bezit van de sleutels met penning met de trein naar Roosendaal	
17	De trein stopt voor rangeerstoplantaren 38C en gaat als rangeerdeel verder	
18	Indien de rangeerstoplantaren voorbijrijden toestaat rijdt het rangeerdeel binnen	
19	Na aankomst van het rangeerdeel overhandigt Bgl de sleutels en penning aan C	C(19)
	Indien de trein niet wordt opgesloten vervallen de handelingen 6 t/m 14.	

*) Kan door bijzondere omstandigheden Bgl sleutel B.1^{A}/Ot^{A} niet in het slot aan het sleutelcontactkastje brengen dan moet er op gerekend worden, dat de terugkerende trein de aki bij km 2.598 niet in werking stelt.

**) Dit is slechts mogelijk als aan hand.6 is voldaan.

Station Roosendaal — Wachtpost 24

Treinaankondiging voor treinen van Roosendaal naar Etten=Leur

		Medewerking met
1	In post C wordt vrij venster 99 "Blok n. Etn"	Seppe
	In Wp 24 luidt de schel met langzame slag	Seppe
2	Wp 24 sluit de overwegbomen	
3	Wp 24 drukt de knop totdat de schel zwijgt	C(3a
	het venstertje in wp 24 wordt rood	
4	Het venstertje in wp 24 wordt wit	C(23)
5	Achter de trein opent Wp 24 de overwegbomen	

N.B. Treinen naar of van Post Aansluiting (spooraansluiting Philips en P.N.E.M.) worden door C telefonisch aan wp 24 aangekondigd.

Post E

Treinen van of naar Essen of Bergen op Zoom

1	Schel luidt	A(17 van Bgn of Esn) A(12 naar Bgn of Esn)
2	E sluit de overwegbomen	
3	(Vervallen)	
4	E drukt de knop "Overweg gesloten"	A(18 v.Bgn of Esn) A(13 naar Bgn of Esn)
	de schel houdt op met luiden	
	de normale signalering voor treinaankondiging wordt in werking gesteld	
5	Laatste as over de overweg	trein
	de signalering voor treinaankondiging wordt normaal	
6	E opent de overwegbomen	

Post E

Bediening draaiseinbord OB

1	Na sluiten van de overwegbomen drukt E de knop "Sein OB veilig"	
2	Alvorens de overwegbomen te openen drukt E de knop "Sein OB onveilig"	