Susteren GE

Van Sittard op de spore

1	De zoemer "akd. tr. v. Std. of Ec." gaat werken en het gele lampje "akd. tr. v.
2	T wekt I
	De zoemer "akd. tr. v. Std. of Ec." zwijgt.
	Bij aankomst op spoor
3	Vrij (wit) wordt venster
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld
5	Niet omgelegd mag zijn handel in veld
6	T legt handel om in veld
7	T legt krukje om in veld
8	T bedient venster 9 (wordt wit)
9	Vrij (rood) wordt venster 9
10	T legt normaal krukje in veld 9 en
11	T legt normaal handel in veld
12	T bedient venster (wordt rood)

* Het lampje dooft weer als het door Std bediende sein 350 resp. 352 uit de stand dooft het lampje eveneens.

4	NIEUW	A									

4^a, 5^a, 8^a - 13^a | Post T | Medewerking met:

:d." gaat branden * | Std

I(1)

4^a	5^a	8^a	9^a	10^a	11^a	12^a	13^a	
1	2	3	4	5	6	7	8	I(8)
R ,2t/m8, ,33,69, t/m 84	1,2R,3 t/m 8,32,33,57 58,67,69, 81 t/m 84	1,2,3R,4 t/m 8,55 t/m 58,66 67,76	1 t/m 3,4R 5 t/m 8, 45R,46,54, 55,57,58, 65 t/m 67, 73,74	1 t/m 4,5R 6 t/m 8,45 46L,47L,52L 53,54L,55L 57L,64,65L 66L,67L,72 73,74L,75L	1t/m5,6R 7,8,43, 44L,45L 46L,47L, 49L t/m51 52L,54L, 55L,57L, 60L t/m63 64L,65L, 66R,67, 70L,71L 72L,74L, 75L	1t/m6,7R, 8,43,44, 45L,46L, 47L,49t/m 51L,52L 54L,55L, 57L,60t/m 63L,64L 65L,66L 67L,70L, 71L,72L 74L,75L	1t/m7,8R 43,44,45L 46L,47L, 49t/m51, 52L,54L, 55L,57L, 60t/m63, 64L,65L, 66R,67, 70L,71, 72L,74L, 75L	
10,16,17								
,80	8,10,27	10	10	-	-	-	-	
-	80	-	-	-	-	-	-	
1^L	2^L	3^L	4^L	5^L	6^L	7^L	8^L	
9								

I(9)

I(16)

1^L	2^L	3^L	4^L	5^L	6^L	7^L	8^L	
-	80	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	I(17)

"stop" wordt gebracht. Bij herroepen van de gevraagde medewerking door Std

Susteren GE

Van Echt op de sp

1	De zoemer "akd. tr. v. Std. of Ec." gaat werken en het gele lampje "akd. tr. v. Ec		
2	T wekt I		
	De zoemer "akd. tr. v. Std. of Ec." zwijgt		
	Bij aankomst op spoor	4^a	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	1^L,2t/m8, 17,69	1,2 17, 67,
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	8,80	8,1
5	T legt handel om in veld	-	
6	T legt krukje om in veld	1^R	
7	T bedient venster 10 (wordt wit)		
8	Vrij (wit) wordt venster 17		
9	T drukt de knop "Vrijmaken kr 16 of 17"		
	Het groene lampje "16/17" gaat branden		
10	Tegelijkertijd met handeling 9 legt T krukje om in veld	16	
	Het groene lampje "16/17" dooft.		
11	T legt om sein handel *	B4,5	
12	Sein 376 of sein 378 komt uit de stand "stop"		
	Het gele lampje "akd. tr. v. Ec." dooft **		
	Het witte lampje "376/378 Aank Op Sp 18/20" gaat branden ***		
13	Laatste as over de las voorbij het geisoleerde Wissel 371		
	Spermagneet 21 werkende op de krukjes in de velden 16 en 17 trekt aan ****		
	Het groene lampje "16/17" gaat branden		
14	T legt normaal seinhandel	B4,5	
15	T legt krukje normaal in veld	16	
	Het groene lampje "16/17" dooft		
16	T bedient venster 17 (wordt rood)		
17	Vrij (rood) wordt venster 10		
18	T legt normaal krukje in veld	1^R	
19	T legt normaal handel in veld	-	

* Door terugleggen van handel B4.5 of B8.14 wordt tevens Sein 376 resp. 378 (bij een ingestelde
** Bij herroepen van de gevraagde medewerking door Std dooft het lampje eveneens.
*** Het lampje dooft weer als het door Std bediende sein 376 resp. 378 in de stand
**** Bij storing van de geïsoleerde rail of bij herroepen door Std moet de spermagn

5	NIEUW	A									

Post T

ren 4^a, 5^a, 8^a - 14^a

" gaat branden

Medewerking met:

Std

I(1)

5^a	8^a	9^a	10^a	11^a	12^a	13^a	14^a
,3t/m8 7,58, 9	1,2,3^L,4 t/m8,16, 55,57,58, 66,67,75, 76	1t/m3,4^L,5 t/m8,16, 45^R,46,53 t/m55,57, 58,64^R,65 t/m67,73 t/m 76	1t/m4,5^L, 6t/m8,16, 45,46,52 t/m55,57, 64t/m67, 72t/m76	1t/m5,6^L, 7,8,15^R,16 43t/m46,49 t/m55,57, 60t/m67, 70^R,71 t/m 76	1t/m6,7^L,8 15^R,16,43 t/m46,49 t/m55,57, 60t/m67, 70^R,71t/m 76	1t/m7,8^L, 15^R,16,43 t/m46,49 t/m55,57, 60t/m67, 70^R,71t/m 76	1t/m7,8^L, 12^R,15^L,16 43t/m46,48 t/m55,57, 60t/m67, 70^R,71t/m 76
		9,32,33,47,56,81 t/m 84					
,27	10,26,28	10,25,26, 29	22,23,25	18,23,24, 25	18,23,25	18,19,23, 25	19,23,25
80	-	28	28,29	22,28,29	19,22,24, 28,29	22,24,28, 29	18,22,24,28 29
2^R	3^R	4^R	5^R	6^R	7^R	15^L,8^R	15^R,8^R
			10				

I(2)

I(7)

17

B8-14

Std

trein

B8-14

17

I(8)

I(10)

2^R	3^R	4^R	5^R	10 6^R	7^R	8^R,15^L	8^R,15^R
30	-	28	28,29	22,28,29	19,22,24, 28,29	22,24,28, 29	18,22,24, 28,29

rijweg over wissel 373^B -) in de stand „stop" gebracht.

"stop" wordt gebracht.

ost 21 (in veld 21 aan de achterzijde van het toestel) ontzegeld worden.

Sweteren GB

Naar Echt van de spo

1	T treedt in overleg met Std	
	Bij vertrek van spoor	8[8] ov
2	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	3,4[R] 7[R],8 47,5 58,6 76
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	10,2
4	T legt handel om in veld	
5	T legt krukje om in veld	
6	T drukt de knop "vrijmaken kr 32/33"	
	Het groene lampje "32/33" gaat branden	
7	Tegelijkertijd met handeling 6 legt T krukje om in veld	
	Het groene lampje "32/33" dooft	
8	Uit de stand "stop" komt sein (*	
	Branden gaat het witte lampje (**	
9	T legt om seinhandel	
10	Laatste as over de las voorbij het geisoleerde WISSEL 371.	
	Spermagneet 34 werkende op krukjes 32 en 33 trekt aan. Bij weigeren ontzegelt T d	
	Het groene lampje "32/33" gaat branden	
11	T legt normaal seinhandel	
12	T legt normaal krukje in veld	
13	T legt normaal handel in veld	

(* Indien T de noodknop "Herroepen sein 370/2" drukt, komt sein 370 resp. 372 t

(** Het lampje dooft weer als het door Std bediende sein 370 resp 372 in de star

(*** T geeft men opdracht om op te rijden tot sein 370.

6	NIEUW	A										

Post T

Medewerking met:

...en 8^a - 13^a, 20

							Std
...erw 36^A +	8^a over w 36^A -	9^a	10^a	11^a	12^a	13^a	20
...5^R,6^R ,33, ,57, ,75,	3^R,4^R,5^R,6^R, 7^R,8^R,33,^{L} 45^R,46,47^L 53,54,55^L, 56 t/m 58, 64^R,65,66, 73,74,75, 76	3^R,4^R,5^R 6^R,7^R,8^R, 33^L,45^R,46^L, 47^L,53,54 55^R t/m 58 64^R,65,66 73,74,75, 76	3^R,4^R,5,6^R 7^R,8^R,33^L, 45,46,47^L, 52,54,55 t/m 57,64, 65,66,72 t/m 76	3^R,4^R,5t/m 8,15^R,33, 43^Rt/m46, 47^R,49,50, 52 t/m 57, 60^Rt/m 66, 70^R,71 t/m 76	3^R,4^R,5t/m 8,33,43^Rt/m 46,47^R,49, 51 t/m 57, 60^Rt/m 66, 70^R,71 t/m 76	3^R,4^R,5t/m 8,15^R,33, 43^Rt/m^{L}46 47^R,49^L, 50 t/m 57, 60^Rt/m 66, 70^R,71 t/m 76	3^R,4^R,5^R, 6^R,7,8^R, 32,47,56, 58,69
			1,2,10,16,17,67,81 t/m 84				
...6,28	10,25,27, 29	10,25,26, 29	22,23,25	18,23 t/m 26,30	18,23,25, 26,30	18,19,23, 25,26,30	8,10
-	26,28	28	28,29	22,28,29	19,22,24, 29,28	22,24,28, 29	-
...66	47^R en			47^L en			-
	55^R	54^R	53	51	50	49^R	
			32				33
			372				370 Std
			372 vetrek n. Ec				370 vetr. n. Ec
...C_8	C_8	C_9	C_{10}	C_{11}	C_{12}	C_{13}	(***
							Trein
...e spermagneet (evenals bij herroepen door T of door Std)							
...C_8	C_8	C_9	C_{10}	C_{11}	C_{12}	C_{13}	-
			32				33
...66	55^R	54^R	53	51	50	49^R	
		47^R			47^L		
-	26,28	28	28.29	22,28,29	19,22,24, 28,29	22,24,28, 29	-

...erug in de stand "stop". Spermagneet 34 (in veld 34 aan de achterzijde van het toestel) moet dan ontzegeld worden.
...l "stop" teruggebracht wordt.

1	T treedt in overleg met Std	
2	Het groene lampje "toest. rang. v. CVL" gaat branden	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 1, 2, 3^R, 4^R, 5^R, 6^R, 7^R, 8^R, 10, 16, 17, 3	
4	T drukt knop "rang. over wl 371" en legt tegelijkertijd het krukje om in veld 84	
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "84"	
	Het witte lampje "toest. rang." gaat branden	
	Bij rangeren	v.S
5	Eveneens niet omgelegd mag zijn krukje in veld	
6	T overtuigt zich dat het rode lampje "wl 371 vergr." gedoofd is	
7	T drukt de knop "vrijmaken kr.83" en legt tegelijkertijd krukje om in veld	
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "83"	
	Branden gaat of branden blijft het witte lampje	
	Gedoofd wordt of gedoofd blijft het witte lampje	
8	Eveneens niet omgelegd mag zijn krukje in veld	
9	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	
10	T legt krukje om in veld	
	Het seinbeeld geel flikkerlicht wordt getoond door sein	
	Branden gaat het witte lampje	374
	Branden gaat het rode lampje "wl 371 vergr."	
	Na beëindiging van een rangeerbeweging	
11	T legt normaal krukje in veld	
	In de normale stand komt sein	
	Gedoofd wordt het witte lampje	374
	Na 30 seconden dooft het rode lampje "wl 371 vergr."	
12	T drukt de knop "vrijmaken kr 83" en legt tegelijkertijd normaal krukje in veld	
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "83"	
	T kan nu een nieuwe rangeerbeweging instellen door herhaling van de handelingen 5	
13(*	T drukt de knop "rang.over wl 371" en legt tegelijkertijd normaal krukje in veld 8	
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "84"	
	Het witte lampje "toest. rang." dooft	
14(*	Std neemt toestemming terug	
	Het groene lampje "toest. rang. v. CVL" dooft	

(* Wordt handeling 14 voor handeling 13 verricht, dan blijft het gevolg van beide

over wissel 371 en wissel 373A+			Post T			Medewerking met:
						Std
						Std
2, 33						
p19 op Sp20	v.Sp20 op Sp19	v.Sp19 op Sp18	v.Sp8a op Sp18 over w 36A+	v.Sp8a-10a en 17 op Sp 18	v.Sp 11a-14a op Sp 18	
			en v. Sp 18 op Sp 19			
81L,82L,83R			81R,82R,83L			
83L			83R			
wl 371+			wl 371 +-			
wl 371 +-			wl 371 +			
81R	69,82R	47,56,81L	3L,47,55,57, 58,66,67,75, 76,82L	45R,46,47L,54L 55L,56,57L,64L 65t/m67,73t/m 76,82L	6L,7L 8L,43t/m 46,47R,52t/m 57,60t/m67,70R 71t/m76,82L	
-	-	-	10,26,28	25	23,25,26,30	
82R	81R	82L	56,81L	47R,81L	47L,81L	
374	370	374	372			
rangeren	370 rangeren	374 rangeren	372 rangeren			
82R	81R	82L	81L,56	81L,47R	81L,47L	
374	370	374	372			
rangeren	370 rangeren	374 rangeren	372 rangeren			
83L			83R			
t/m 12. Bij algehele beeindiging van het rangeren over wissel 371.						
4						
						Std
handelingen dezelfde.						

Susteren GE

van Sittard op de

1	I ontvangt wekkersein van T	
	Bij aankomst op spoor	
2	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	10 12 14 16
3	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	
4	I legt handel om in veld	
5	I legt krukje om in veld	
6	Eveneens mag niet omgelegd zijn krukje in veld 10^{L}, 11^{L}, 12^{L}, 13^{L}, 14^{L}, 15^{L}, 16^{L},	
7	I legt krukje om in veld 19	
8	I bedient venster 19 (wordt wit)	
	Het groene lampje "38" gaat branden	
9	Vrij (wit) wordt venster 38	
10	I legt om krukje 38	
	Het groene lampje "38" dooft	
11	I legt om handel $A_{4,5,8-13}$ (*	
12	Het witte lampje "350/2 aank.v.Std. op Sp 4^{a}, 5^{a}, 8^{a}-13^{a} gaat branden (**	
13	Laatste as over isolerende las voorbij overweg km 28.307	
	Spermagneet 38 trekt aan (***	
	Het groene lampje "38" gaat branden	
14	I legt handel $A_{4,5,8-13}$ terug	
15	I legt terug krukje 38	
	Het groene lampje "38" dooft	
16	I bedient venster "38" (wordt rood)	
17	Vrij (rood) wordt venster 19	
18	I legt normaal krukje in veld 19 en	
19	I legt normaal handel in veld	

(* Door terugleggen VAN handel $A_{4,5,8-13}$ wordt tevens sein 350 resp 352 (bij een

(** Het lampje dooft weer als het door Std bediende sein 350 resp. 352 in de stan

(***Bij weigeren of na herroepen door I of Std moet I spermagneet 38(in veld 38 oo

8	NIEUW	A										

Post I

Medewerking met:

poren 4^a, 5^a, 8^a-13^a.

T(2)

4^a	5^a	8^a	9^a	10^a	11^a	12^a	13^a
11^R, 13^R, 15^R, 17^R	10^R, 11^L, 12^R, 13^R, 14^R, 15^R, 16^R, 17^R	10^R_L, 11^R, 12^R, 13^R, 14^R, 15^R, 16^R, 17^R	10^R, 11^R_L, 12^R, 13^R_L, 14^R, 15^R, 16^R, 17^R	10^R, 11^R, 12^R_L, 13^R, 14^R, 15^R, 16^R, 17^R	10^R, 11^R, 12^R, 13^R_L, 14^R, 15^R, 16^R, 17^R	10^R, 11^R, 12^R, 13^R, 14^R_L, 15^R, 16^R_L, 17^R	10^R, 11^R, 12^R, 13^R, 14^R, 15^R_L, 16^R, 17^R_L
20^R, 25, 26							
8	-	6	7	5,7	2,4,5,7	4,5,7	3,4,5,8
1,23							
-	6,7,8	7,8	5,8	4,8	3,8	2,3,8	8
0^R	11^R	12^R	13^R	14^R	15^R	16^R	17^R

7^L, 18

T(3)

T(8)

Std

Trein

T(9)

T(12)

10^R	11^R	12^R	13^R	14^R	15^R	16^R	17^R
-	6,7,8	7,8	5,8	4,8	3,8	2,3,8	8

gestelde rijweg over wissel 353A.J in de stand „Stop" gebracht.

"stop" wordt gebracht.

de achterzijde van het toestel J antzegelen.

	Susteren GE naar Sittard van de sporen 4^a,5^a,8^a-14^a Post I	Medewerking mer:
1	I treedt in overleg met Std en meldt de trein gereed.	Std
2	Niet omgelegd mogen zijn de krukjes in de velden 10 t/m 17, 26	
3	I legt om seinhandel $PQ_{4,5,8-14}$	
4	Trein rijdt op tot sein 358	
5	Sein 358 komt uit de stand "stop"	Std
	Het witte lampje "358 vertr.n. Std" gaat branden.	
6	Eerste as over geïsoleerde las bij sein 358	Trein
	Sein 358 komt terug in de normale stand	
	Het witte lampje "358 vertr.n. Std" dooft *)	
7	I legt eventueel normaal handel $PQ_{4,5,8-14}$	

*) Of door herroepen van sein 358 door Std.

9	NIEUW	A								

Susteren GE

van Echt op de sporen 4a, 5a, 8

I	I ontvangt wekkersein van T	
	Bij aankomst op spoor	
2	Vrij (wit) wordt venster	
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld	10 I 12 I 14 I 16
4	Niet omgelegd mag zijn handel in veld	
5	I legt handel om in veld	
6	I legt krukje om in veld	
7	I bedient venster 18 (wordt wit)	
8	Vrij (rood) wordt venster 18	
9	I legt normaal krukje in veld 18 en	
10	I bedient venster (wordt rood)	
11	I legt handel normaal in veld	

10	NIEUW	A										

T(2)

4^{a}	5^{a}	8^{a}	9^{a}	10^{a}	11^{a}	12^{a}	13^{a}, 14^{a}	
10	11	12	13	14	15	16	17	T(7)
,11^{L}, ;13^{L}, ;15^{L}, ,17^{L}	10^{L},11^{R}, 12^{L},13^{L}, 14^{L},15^{L}, 16^{L},17^{L}	10^{L},11^{L}, 12^{R},13^{L}, 14^{L},15^{L}, 16^{L},17^{L}	10^{L},11^{L},12^{L} 13^{R},14^{L},15^{L} 16^{L},17^{L}	10^{L},11^{L}, 12^{L},13^{L}, 14^{R},15^{L}, 16^{L},17^{L}	10^{L},11^{L}, 12^{L},13^{R}, 14^{L},15^{L}, 16^{L},17^{L}	10^{L},11^{L}, 12^{L},13^{L}, 14^{R},15^{L}, 16^{R},17^{L}	10^{L},11^{L}, 12^{L},13^{L}, 14^{L},15^{R}, 16^{L},17^{R}	
19, 20^{R}, 25, 26, 38								
23	23	6	23	23	2, 23	23	1, 23	
—	6	—	5	—	—	—	—	
10^{L}	11^{L}	12^{L}	13^{L}	14^{L}	15^{L}	16^{L}	17^{L}	
18								

T(8)

T(16)

10^{L}	11^{L}	12^{L}	13^{L}	14^{L}	15^{L}	16^{L}	17^{L}	
10	11	12	13	14	15	16	17	T(17)
	6	—	5	—	—	—	—	

	Susteren GE			Post I	Medewerking met:
	Rangeren van en naar spoor 16				
1	I treedt in overleg met Std				Std
2	Het groene lampje "toest. rang. v. C V L " gaat branden				Std
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 10 t/m 19, 38				
4	I drukt de knop "rang. v. en n. sp. 16" en legt tegelijkertijd het krukje om in veld 26				
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "26"				
	Het witte lampje "toest. rang." gaat branden.				
	Bij rangeren	v. Sp 16	n. Sp 16		
5	I legt krukje om in veld	25^{L}	25^{R}		
	Het seinbeeld geel flikkerlicht wordt getoond door sein (*	354	358		
	Branden gaat het witte lampje	354 rangeren	358 rangeren		
6	Eerste as over isolerende las bij sein	354	358		Trein
	Terug in de normale stand komt sein (**	354	358		
	Doven gaat het witte lampje	354 rangeren	358 rangeren		
7	I legt normaal krukje in veld	25^{L}	25^{R}		
	I kan nu een nieuwe rangeerbeweging instellen door herhaling van de handelingen 5 t/m 7. Bij algehele beëindiging van het rangeren van en naar spoor 16:				
8	(*** I drukt de knop "rang. v. en n. sp. 16" en legt tegelijkertijd krukje normaal in veld 26.				
	Tijdens het drukken van de knop brandt het groene lampje "26"				
	Het witte lampje "toest. rang." dooft.				
9	(*** Std neemt toestemming terug				Std
	Het groene lampje "toest. rang. v. C V L " dooft.				

(* Aangezien ahob 28.3 eerst gesloten moet zijn, wordt het seinbeeld eerst getoond, nadat er na het omleggen van het krukje een tijd verlopen is van 30 sec. De vertraging treedt niet in werking, indien ahob 28.3 reeds gesloten is.

(** Door terugleggen van het betreffende krukje kunnen de seinen 354 en 358 eveneens in de stand "stop" worden teruggebracht; ahob 28.3 blijft dan nog 30 sec. gesloten.

(*** Wordt handeling 9 voor handeling 8 verricht, dan blijft het gevolg van beide handelingen dezelfde.

11	NIEUW	A								

Susteren GE

Naar Echt van de

		gre
	Bij vertrek van spoor	4b
1	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	1R, 2 5L, 6
2	Gedoofd moeten zijn de witte grendelcontrolelampjes en branden moet het witte lampje "sein 392/4 stop"	Ont 1
3	III legt knop 45° om in veld	
	Spervenster wordt blauw in veld	
	Koppelstroomvenster wordt wit in veld	
4	III legt om schakelaar	4b
5	III legt Knop 90° om in veld	
6	Uit de stand "stop" komt sein 392, in de stand "voorbijrijden" komt eventueel sein 394 en branden gaat het vertrekbevelsein (*	4b
	Het witte lampje "sein 392, vertr.n. Ec" gaat branden, het witte lampje "sein 392/4 stop" dooft.	
	Eerste as over geïsoleerde las bij sein 392/394	
	Sein 392 en eventueel sein 394 keert terug in de normale stand	
	Gedoofd is het vertrekbevelsein.	4b
	Het witte lampje "sein 392, vertr.n. Ec" dooft, het witte lampje "sein 392/4 stop" gaat branden	
	Het koppelstroomvenster wordt blauw in veld	
8	III legt knop 45° terug in veld	
9	Laatste as over geïsoleerde las bij sein 392/394	
	Spervenster wordt wit in veld	
	In geval van weigeren ontzegelt en drukt III de noodknop in veld (**	
10	III legt normaal schakelaar	4b
11	III legt Knop normaal in veld	

(* Na het omleggen van de stelknop mag door terugleggen van de schakelaar het

(** Ontzegelen is eveneens noodzakelijk nadat sein 392 herroepen is. Zowel Std a. in de 45° stand.)

12	NIEUW	A										

Post III

Medewerking met:

sporen 4^b-15^b, 30-37

groep 1		groep 2								groep 3								
^{b}	6^b	7^b	8^b	9^b	10^b	11^b	12^b	13^b	14^b	15^b	30	31	32	33	34	35	36	37
^{R},4^R,		1^R,2,4^L,5^L,6^L								1^R,2,3^L,4,6^L								
gr. A wl		Ontgr. wl 103, ontgr. wl 109								-								
^{L}		4^R								5^L								
		4								5								
		4								5								
^{b}	6^b	7^b	8^b	9^b	10^b	11^b	12^b	13^b	14^b	15^b	30	31	32	33	34	35	36	37
^{L}		4^R								5^L								
^{b}	6^b	7^b	8^b	9^b	10^b	11^b	12^b	13^b	14^b	15^b	30	31	32	33	34	35	36	37

Sté

Trein

^{b}	6^b	7^b	8^b	9^b	10^b	11^b	12^b	13^b	14^b	15^b	30	31	32	33	34	35	36	37
		4								5								
^{L}		4^R								5^L								

Trein

		4								5								
		4								5								
^{b}	6^b	7^b	8^b	9^b	10^b	11^b	12^b	13^b	14^b	15^b	30	31	32	33	34	35	36	37
^{L}		4R								5^L								

vertrekbevelsein niet meer herroepen worden.

s III kunnen sein 392 herroepen (III door terugleggen van de medewerkingsknop

Susteren GE	Rangeren over wl 391^{A} +	Post III	Medewerking met:
1	III treedt in overleg met Std		Std
2	Het groene lampje "toest. rang. v. C V L " gaat branden		Std
3	Niet omgelegd mag zijn knop in veld 4, 5		
4	III drukt de$_{L}$ knop "Rang. over wl 391^{A}+" en legt tegelijkertijd de knop 45^{o} om in veld 6^{L}		
	Tijdens het drukken van de knop wordt het spervenster wit in veld 6		
	Het witte lampje "toest. rang" gaat branden.		
	Bij rangeren	v Sp 4^{b}-6^{b}	v Sp 7^{b}-15^{b},30-37
		over wl 391^{A}+	
5	III legt knop 45^{o} om in veld	1^{R}	1^{R} en 2^{R}
6	III legt Knop 90^{o} om in veld	1^{R}	1^{R} en 2^{R}
	Tijdens het draaien van de stelknop wordt het spervenster blauw in veld	1	1 en 2
	In de stand "rangeren" komen de seinen (*	UUVV$_{4-15,30-37}$	UUVV$_{4-15,30-37}$ en SSTT$_{7-15,30-37}$
7	Bij beëindiging van het rangeren legt III knop 45^{o} terug in veld	1^{R}	1^{R} en 2^{R}
	Terug in de normale stand komt sein	UUVV$_{4-15,30-37}$	UUVV$_{4-15,30-37}$ en SSTT$_{7-15,30-37}$
	Spervenster wordt wit in veld	1	1 en 2
8	III legt knop normaal in veld	1	1 en 2
9 (**	III drukt de knop$_{L}$ "rang. over wl 391^{A}+" en legt tegelijkertijd de knop normaal in veld 6^{L}		
	Tijdens het drukken van de knop wordt het spervenster wit in veld 6		
	Het witte lampje "toest.rang." dooft		
10 (**	Std neemt toestemming terug		Std
	Het groene lampje "toest. rang. v. C V L " dooft		

(* Voor rangeerbewegingen via wl 104 over wl 391^{A}+ moet ook sein QQRR$_{15,30-37}$ in stand "rangeren" worden gebracht, door omleggen van de knop in veld 3^{L} (zie ook blad 14)

(** Wordt handeling 10 vóór handeling 9 verricht, dan blijft het gevolg van beide handelingen dezelfde.

13	NIEUW	A								

Susteren GE

Post III

Medewerking met:

Rangeren naar en van spoor 41[a] en 42

	Bij rangeren over	wl 113 en Sp 41[A]	wl 104 en 109
1	Niet omgelegd mag zijn knop in veld	$2^{R}, 4^{R}, 5^{L}$	5^{L}
2	Gedoofd moet zijn het witte grendel-controlelampje	Ontgr. wl 113[A]	-
3	III legt knop 45° om in veld	2^{L}	3^{L}
4	III legt stelknop 90° om in veld	2^{L}	3^{L}
	Tijdens het draaien van de stelknop wordt het spervenster blauw in veld	2	3
	In de stand "rangeren" komen de seinen	$SSTT_{7-15,30-37}$	$QQRR_{15,30-37}$
5	Bij beëindiging van het rangeren legt III knop 45° terug in veld	2^{L}	3^{L}
	Terug in de normale stand komt sein	$SSTT_{7-15,30-37}$	$QQRR_{15,30-37}$
	Spervenster wordt wit in veld	2	3
6	III legt knop normaal in veld	2^{L}	3^{L}