C 5502/Vdp

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Vlodrop

BVS/Vdp

1971

Ingevoerd met abv nr 493

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Nr:	Abv nr	Datum	Bijgewerkt door	Standplaats	Paraaf
1e					
2e					
3e					
4e					
5e					
6e					

INHOUD:

1. Algemene gegevens.
2. Emplacementstekening.
3. Toestelaanzicht.
4. Van Roermond.
5. Naar Roermond.
6. Naar Dalheim.
   Van Dalheim.

Vlodrop

Algemene gegevens

Verkortingen

T - de treindienstleider in post T

Rm - de treindienstleider in post T te Roermond

Dh - de treindienstleider in post T te Dalheim

Omschrijving van de seinen

A	Inrijsein, zijde Roermond
Av	Voorsein van sein A
B	Uitrijsein naar Roermond
C	Uitrijsein naar Dalheim
D	Inrijsein, zijde Dalheim
Dv	Voorsein van sein D

Vlodrop Van Roermond		Medewerking met:
1	Het groene lampje "Spoor vrij v/n Rm" dooft, het rode lampje "Trein v/n Rm" gaat branden	Rm
2	Eerste as op isolerende las bij km 97.597	Trein
	het gele lampje "Akd tr v. Rm" gaat branden, de schel gaat luiden	
3	niet omgelegd mag zijn krukje in veld 6 en 22	
4	T legt krukje om in veld 25	
5	T legt om het seinhandel A	
	Het gele lampje "Akd tr v. Rm" dooft, de schel zwijgt	
6	T legt krukje om in veld 29	
7	T legt om het seinhandel A^V	
8	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf voorbij sein A	Trein
	Branden gaat het groene lampje in veld 24 *)	
9	T legt normaal het seinhandel A^V	
10	T legt krukje normaal in veld 29	
11	T legt normaal het seinhandel A	
12	T legt krukje om in veld 24	
13	T legt krukje normaal in veld 25 en 24	
	Het groene lampje in veld 24 dooft	
14	T drukt de knop "trein binnen v. Rm"	
	Het rode lampje "Trein v/n Rm" dooft, het groene lampje "Spoor vrij v/n Rm" gaat branden	

*) In geval van weigeren, ontzegelt en drukt T de noodknop "NK 24".

Vlodrop Naar Roermond		Medewerking met:
1	T overtuigt zich ervan, dat het groene lampje "Spoor vrij v/n Rm" brandt en het rode lampje "Trein v/n Rm" gedoofd is	
2	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 25, 29	
3	T drukt de knop "Trein n Rm"	
	Branden gaat het groene lampje in veld 22	
4	T legt tijdens het gedrukt houden van de b.g. drukknop, krukje om in veld 22	
	Het lampje in veld 22 dooft	
	Het witte lampje "sein B" gaat branden	
5	T legt om het seinhandel B	
	Het rode lampje "Sein B stop" dooft	
6	Eerste as op geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Roermond	Trein
	In de normale stand komt sein B	
	Het witte lampje "sein B" dooft	
	Het rode lampje "Sein B stop" gaat branden	
	Het groene lampje "Spoor vrij v/n Rm" dooft, het rode lampje "Trein v/n Rm" gaat branden	
7	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Roermond	Trein
	Branden gaat het groene lampje in veld 24 *	
8	T legt normaal het seinhandel B	
9	T legt krukje om in veld 24	
10	T legt krukje normaal in veld 22 en 24	
	Het groene lampje in veld 24 dooft	
	*) In geval van weigeren, ontzegelt en drukt T de noodknop "NK 24". N.B. Ligt de oorzaak van het niet vrijkomen van de spermagneet in het niet in de normale stand teruggekomen zijn van sein B (het lampje "sein B stop" is gedoofd) dan kan de spermagneet evenmin worden opgebracht door het drukken van de noodknop.	

Vlodrop		Medewerking met:
	naar Dalheim	
1	T vraagt ontblokking aan Dh	Dh
2	Vrij (wit) wordt venster 8	Dh
3	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 2, 6, 29	
4	T legt krukje om in veld 8	
5	T legt om seinhandel C	
6	T wekt Dh	Dh
7	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar Dalheim	trein
	Vrij (wit) wordt venster 7	
8	T legt normaal seinhandel C	
9	T legt krukje om in veld 7	
10	T legt krukje normaal in veld 8 en 7	
11	T bedient venster 8, 7 en 9 (worden rood)	Dh
12	Vrij (wit) wordt venster 9	Dh
	van Dalheim	
1	Dh vraagt T ontblokking	Dh
2	T bedient venster 9 (wordt rood)	Dh
3	T ontvangt wekkersein van Dh	Dh
4	Niet omgelegd mag zijn krukje in veld 8, 25, 29	
5	T legt krukje om in veld 6	
6	T legt om het seinhandel D	
7	T legt krukje om in veld 2	
8	T legt om het seinhandel D^V	
9	Vrij (rood) wordt venster 6	Dh
10	Laatste as over geïsoleerde spoorstaaf nabij sein C	trein
	Vrij (wit) wordt venster 7	
11	T legt normaal het seinhandel D^V	
12	T legt krukje normaal in veld 2	
13	T legt normaal het seinhandel D	
14	T legt krukje om in veld 7	
15	T legt krukje normaal in veld 6 en 7	
16	T bedient venster 6 (wordt wit), 7 (wordt rood)	Dh
	Vrij (wit) wordt venster 9	